





D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD
32070 9300 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 32070 9300 B
BLANCO 32070 9300 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 520mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 20W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 2400lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2400lm // 20W // 122lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1524lm // 23W // 66lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opción	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32070_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia# de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195

EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



32010 1200

T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

D-LINER 30 SBL LOC2 838 930 RD

32070 9300 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0105 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 520mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0145 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1040mA / 35W DIM5

2->2

☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

3->3

☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0455 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 2080mA / 100W DIM5

4->4

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: