
DELTALIGHT




# LEDS C R ST 930

**REFERENZEN** 13611 9300 ANO

ERHÄLTLICH IN
**ALU ELOXIERT** 13611 9300 ANO



Auf der Website anzeigen

| Allgemeine Information | |
|---|---|
| **ANWENDUNGSBEREICH** | aussenbereich |
| **INSTALLATION** | Boden Einbau,Wand Einbau |
| **FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)** | rund - 41 |
| **EINBAUTIEFE (MM)** | 45 |
| **SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN** | IP67 |
| **SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN** | IK03 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.1 |
| **VERSTELLBARKEIT** | nicht verstellbar |
| **INFORMATION** | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Elektrische Informationen | |
|---|---|
| **KLASSE** | III |
| **ART DER DIMMUNG** | Abhängig von der Art der externen Stromversorgung |
| **ENERGIEKLASSE** | E |

| Lichtquelle Info | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTQUELLE** | LED array 1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 101 |
| **SDCM** | SDCM3 |
| **RISIKOGRUPPE** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)** | 131lm // 1W // 135lm/W |
| **LED -TECHNIK (LEUCHTE)** | 38lm // 1,2W // 33lm/W |

**Erforderliches Zubehör**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **13611_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT


# LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

## SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte | # Leuchten |
|---|---|
| | Min. Strom \| Max. Strom |


ⓘ # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14 ☐

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14 ☐

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14 ☐

**Dimmtyp: nicht dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14 ☐

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 45**




**300 90 60** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 12 | 0 | 0 ☐

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 70**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16 ☐

**Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25) ☐

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15) ☐


**Dimmtyp: 1-10V / Taster**

**Ausschnittmaß (mm): 72**

DELTALIGHT


# LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15


**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39)

**Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 84**





**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 14(10)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 40**





**300 90 104** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W 4




**300 90 112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W 15


**Dimmtyp: Phasenabschnitt**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15)

**Dimmtyp: 1-10V / Taster**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15)

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15


**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 50**

DELTALIGHT

# LEDS C R ST 930


13611 9300 ANO




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19

**Dimmtyp: 1-10V**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19

**Dimmtyp: DALI**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25)

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19

**Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar**


**Ausschnittmaß (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7

**Dimmtyp: Phasenabschnitt**


**Ausschnittmaß (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

**Dimmtyp: nicht dimmbar**

**Ausschnittmaß (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->14

**Dimmtyp: DALI**

**Ausschnittmaß (mm): 30**

DELTALIGHT

## LEDS C R ST 930

13611 9300 ANO

Notes: