
DELTALIGHT




NIME TRIMLESS 930

PRODUCTREFERENTIE 26411 9300 PRIM

BESCHIKBAAR IN
GRONDLAAG 26411 9300 PRIM





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	150
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 92 / Rg: 98
SMDC	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	20°-50°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	814lm // 10,7W // 76lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	382lm // 12,3W // 31lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT NIME O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **26411_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Stucanet**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

Min. stroom | Max. stroom


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3 | 3


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(3) | 4(2) | 3(1) | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 3(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 1(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 48



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 2->2


Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 42



300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 — 2->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 — 3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2) | 2(1) | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 — 2->8(8) | 8(6) | 6(4) | -

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 — 2->3(3)

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 43



300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 — 3->3(3)

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 61




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->3 | 3 | 3 | -

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4 | 4 | 4 | -

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4 | 4 | 4 | -

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4 | 3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2 | 2->2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4 | 3->4

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2 | 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 3(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit



26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.

Uitsparingsmaat (mm): 127

Notes: