
DELTALIGHT




NIME TRIMLESS 930

ODNIESIENIE 26411 9300 PRIM

DOSTĘPNE W
ZAGRUNTOWANY 26411 9300 PRIM





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	150
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 20°-50° EXCL.LED POWER SUPPLY 900mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	G
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	20°-50°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	814lm // 10,7W // 76lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	382lm // 12W // 31lm/W

Wymagania

MOUNTING KIT NIME O.F.A.
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **26411_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU


Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Plasterboard**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Stucanet**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Concrete + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Lintel + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	26410 0010 - MOUNTING KIT NIME O.F.A.	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED **# opraw**

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3 | 3


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 4(3) | 4(2) | 3(1) | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 92 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 21W 3(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 48



300 90 93 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 17W 1(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 48



300 90 108 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W 1(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 40



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 42



300 90 116 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 3->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55




300 90 118 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 20W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55

NIME TRIMLESS 930

26411 9300 PRIM



300 90 119 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 11W DIM8 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 42



300 90 121 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 20W DIM8 — 2->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 123 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 36W DIM8 — 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2) | 2(1) | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 134 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM7 — 2->8(8) | 8(6) | 6(4) | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 90



300 90 3112 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 16W DIM8 — 2->3(3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 43



300 90 5120 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 22W DIM8 — 3->3(3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 61




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2->3 | 3 | 3 | -

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 4 | 4 | 4 | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 4 | 4 | 4 | -

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 4 | 4 | 4 | 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 3->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 2->2 | 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 3->4 | 3->4

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2 | 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 60

NIME TRIMLESS 930


26411 9300 PRIM



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 3(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 4(2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Zestaw montażowy



26410 0010 MOUNTING KIT NIME O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): 127

Notes: