



ENTERO RD-M TRIMLESS 93045



28430 9330 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28430 9330 B

VOLLEDIG WIT 28430 9330 FW

GOUD KLEUR 28430 9330 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	135
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 11,6-25W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2811lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2811lm // 25W // 112lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2048lm // 28,8W // 71lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using 1 accessory; max 450mA when using 2 accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO ROUND M

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO M HONEYCOMB

ENTERO M LINEAR SPREAD LENS

ENTERO M SPREAD LENS

ENTERO M SOFTENING LENS

ENTERO M GLASS SBL

ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28430_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Plasterboard	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stucanet	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0020 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 28400 0140 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC	Required
	 28400 0080 - MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	1 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	1 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	1 ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1 ☐
Dimtype: niet dimbaar		
Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1 ☐
Dimtype: WDL = draadloos		
Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1 ☐
Dimtype: 1-10V		
Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 45		










ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	1 - 1	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	1(1) 1(0) 1(0)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) 1(0) 0	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		

ENTERO RD-M TRIMLESS 93045


28430 9330 B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	2->2 2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	1 1 1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	1 1 1	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 1 1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 0	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0) ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0020 MOUNTING KIT ENTERO RD-M O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 127

Montage kit spanplafond



28400 0080 MOUNTING KIT ENTERO RD-M CSC



28400 0140 MOUNTING KIT ENTERO RD-M WSC



DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B

Licht veranderende onderdelen

	28500 0070 ENTERO M LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0080 ENTERO M SPREAD LENS	☐
	28500 0090 ENTERO M SOFTENING LENS	☐
	28500 0100 ENTERO M GLASS SBL	☐
	28500 0110 B ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B	☐
	28500 0120 B ENTERO M HONEYCOMB DOUBLE USE B	☐

Vervangbare reflector / lens

	24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°	☐
	24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°	☐

DELTALIGHT

ENTERO RD-M TRIMLESS 93045

28430 9330 B



24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°



Notes: