
DELTALIGHT




ENTERO RD-L 93010

REFERENZEN 28417 9310 B

ERHÄLTLICH IN
SCHWARZ 28417 9310 B
VOLLWEISS 28417 9310 FW
GOLDFARBEN 28417 9310 GC





Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 112
EINBAUTIEFE (MM)	160
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.16
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.735
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-814lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	814lm // 10,7W // 76lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	708lm // 12,3W // 58lm/W

Erforderliches Zubehör

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM

Optionen

ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Zubehör

ENTERO L HONEYCOMB

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : **28417_XXX0_HAND.pdf**

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 **System ceiling**	-	
 **Plasterboard**	-	
 **Stucanet**	-	
 **Wood**	-	
 **Concrete**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Concrete + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Lintel + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Hollow-core slab + plaster**	28500 0210 - ENTERO RD-L MOUNTING SET S2	Required
 **Stretched ceiling**	-	


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten

Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3

Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 30

ENTERO RD-L 93010


28417 9310 B



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 3

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 — 3

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 45




300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL — 3

Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 30

ENTERO RD-L 93010


28417 9310 B



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL — 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 3 | 3 | 3

Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster


Ausschnittmaß (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 6(6) | 6(6) | 6(4) | 5(3)

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 4(2) | 3(1) | 1(1)


Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 3 | 3


Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 4(3) | 4(2) | 3(1) | -

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->9(10) | 9(6) | 7(4) | -

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster


Ausschnittmaß (mm): 84



300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 — 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 42



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2->4(3) | 3(2) | 2(1) | 1(1)

Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 4(3) | 3(2) | 2(1) | -


Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010


28417 9310 B



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6 | 3->6

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2->3 | 3 | 3 | -

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4 | 4 | 4 | -

Dimmtyp: 1-10V


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4 | 4 | 4 | -

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 6(6) | 5(5) | 5(4) | 5(3)

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4 | 4 | 4 | 3

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 3->3

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 2->2 | 2->2

Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 3->4 | 3->4


Dimmtyp: Phasenabschnitt

Ausschnittmaß (mm): 55

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010


28417 9310 B



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 3 | 3 | 2 | 1

Dimmtyp: Phasenabschnitt


Ausschnittmaß (mm): 48



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 4(3)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 — 3(1)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 4(2)

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI


Ausschnittmaß (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30




21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 — 3

Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 30

Licht veredelndes Zubehör




28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

DELTALIGHT

ENTERO RD-L 93010

28417 9310 B

Mounting set S2



28500 0210 ENTERO RD-L MOUNTING SET S2

Notes: