



M26L - BOXY L SOFT 93045 MDL

10735 9030 W-W

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 10735 9030 B-B

NOIR-FLEMISH BRONZE 10735 9030 B-FBR

NOIR-FLEMISH GOLD 10735 9030 B-FG

BLANC-BLANC 10735 9030 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Systèmes basse tension Monté sur systèmes basse tension
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	MDL = dimmable 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	805lm // 11,7W // 69lm/W

Remarques

[Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie](#)

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Références optionnelles

DIMMABLE MODULATOR

Accessoires

BOXY HONEYCOMB
BOXY SOFTENING LENS
BOXY GLASS SBL

M26L - BOXY L SOFT 93045 MDL

10735 9030 W-W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [10735_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

27

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

SMART 48

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

27

Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

27

Type de gradation: WDL = dimmable sans fil

les alimentations led

de luminaires

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'l' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN



14

Type de gradation: non dimmable

DELTALIGHT

M26L - BOXY L SOFT 93045 MDL

10735 9030 W-W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	34	☐
Type de gradation: non dimmable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	14	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	29	☐
Type de gradation: non dimmable			
Dimension de découpe (mm): 40			

modifier les dispositifs de lumière

	251 70 03 01 B BOXY HONEYCOMB B	☐
	251 70 03 01 W BOXY HONEYCOMB W	☐
	251 70 03 04 B BOXY SOFTENING LENS B	☐
	251 70 03 04 W BOXY SOFTENING LENS W	☐
	251 70 03 05 B BOXY GLASS SBL B	☐
	251 70 03 05 W BOXY GLASS SBL W	☐

DELTALIGHT





M26L - BOXY L SOFT 93045 MDL

10735 9030 W-W

COMPOSABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Couleurs disponibles

	23358 0000 SLM26L - PROFILE	
	23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m	
	23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m	
	23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m	

Notes: