



SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FG

DISPONIBILE IN

NERO 24181 9020 B

ALU SPAZZOLATO 24181 9020 BRA

ANTRACITE SPAZZOLATO 24181 9020 BRAT

RAME SPAZZOLATO 24181 9020 BRCU

ORO SPAZZOLATO 24181 9020 BRG

BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24181 9020 BROB

FLEMISH BRONZE 24181 9020 FBR



FLEMISH GOLD 24181 9020 FG

COMPLETAMENTE BIANCO 24181 9020 FW

ORO COLORATO 24181 9020 GC

NERO PIANOFORTE 24181 9020 PB

BIANCO 24181 9020 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - Ø KIT
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	130
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	F
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	623lm // 6W // 105lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Requisiti

SPY 39 TUBE

MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FG


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24181_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Plasterboard	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Stucanet	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Concrete + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Lintel + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
 Hollow-core slab + plaster	 24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

☐

Dimensione del foro (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

☐

Alimentatore per led













apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

apparecchi

Corrente min. | Corrente max.


SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FG

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: non dimmerabile	
	Dimensione del foro (mm): 30	
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2 ☐
	Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili	
	Dimensione del foro (mm): 45	
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 56	
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 82	
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
	Tipo di regolazione: DALI	
	Dimensione del foro (mm): 72	
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
	Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	
	Dimensione del foro (mm): 84	

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 FG




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020


24181 9020 FG

Kit di montaggio

	24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	☐
--	---	--------------------------

Dimensione del foro (mm): 82

Finisci il tuo prodotto

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: