



SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 29815 9240 B

FLEMISH BRONZE 29815 9240 FBR

FLEMISH GOLD 29815 9240 FG

GOUD KLEUR 29815 9240 GC

WIT 29815 9240 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - KIT
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.7
RICHTBAARHEID	0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	2 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm)
TM-30 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SMD	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	2806lm // 24,8W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1790lm // 28,5W // 63lm/W

Benodigdheden

SPM20 - AIR KIT 1

SPY 52 TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

Accessoires

HONEYCOMB 42

SPREAD LENS 42

LINEAR SPREAD LENS 42

SOFTENING LENS 42

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [29815_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type

Mounting Kit



Ventilation in plasterboard




29810 1010 - SPM20 - AIR KIT 1

Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

AIR kit voor M20



29810 1010 SPM20 - AIR KIT 1



Uitsparingsmaat (mm): 50 x 310


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

1 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	1	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	1	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 48 700 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	1	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>300 48 700 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	1	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	1 1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 56		
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	2(2) 2(2) 2(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 82		

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 92730










29815 9240 B

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(1/2) 1(1/2)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	1 - 1	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	1(1) 1(1/2) 1(1/2)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	3(3) 3(2) 2(1)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	1(1) 1(1/2) 1/2(1/2)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	1(1) 1(1/2) 1/2(1/2)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	2 2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	1 1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	1 1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	1 1 1	☐

DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 92730




29815 9240 B

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	2(2) 1(1) 1(1)	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	1 1 1	☐
Dimtype: WDL = draadloos			
Uitsparingsmaat (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1 - -	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1/2 1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	1 1	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1 1 1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8	1/2	☐
Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)			
Uitsparingsmaat (mm): 40			
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	1(1)	☐
Dimtype: niet dimbaar			
Uitsparingsmaat (mm): 60			




DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

	<u>21012 0490</u> LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68	1(1/2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	1(1/2)	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 60		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	<u>21032 0315</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	1	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		



Licht veranderende onderdelen

	<u>19810 0010 B</u> HONEYCOMB 42 SINGLE USE B	☐
	<u>19810 0020</u> LINEAR SPREAD LENS 42	☐
	<u>19810 0030</u> SPREAD LENS 42	☐
	<u>19810 0040</u> SOFTENING LENS 42	☐


DELTALIGHT

SPM20 - SPY 522 AIR 92730

29815 9240 B

	19810 0050 GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Maak je product af

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Notes: