




D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD

32086 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 32086 9420 B-B
BLANCO-BLANCO 32086 9420 W-W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	60 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 21,6W / CRI>90 / 4000K / 3942lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3942lm // 21,6W // 183lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	3118lm // 24,8W // 126lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opción	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32086_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
	Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

D-LINER 30 INF LOC2 1390 94058 RD


32086 9420 W-W

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.


Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1


Tipo de regulación: con DALI



32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

Tipo de regulación: con DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

Tipo de regulación: con DALI

Notes: