DELTALIGHT

# LEDS C R ST 940

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 13611 9400 ANO

DISPONIBILE IN
**ALU ANODIZZATO** 13611 9400 ANO







Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | outdoor |
| **IP** | Pavimento Incasso,Parete Incasso |
| **DIMENSIONE DEL FORO (MM)** | rotondo - 41 |
| **PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)** | 45 |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP67 |
| **PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO** | IK03 |
| **PESO (KG)** | 0.1 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | LED array 1W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 141lm |
| **TM-30** | Rf: 91 / Rg: 98 |
| **SDMC** | SDCM3 |
| **GRUPPO DI RISCHIO** | RG2 |
| **LM80** | L90B10 > 150000 |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | 141lm // 1W // 146lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | 41lm // 1,2W // 36lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **13611_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

| Alimentatore per led | # apparecchi |
|---|---|
| # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '\|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V. | **Corrente min. \| Corrente max.** |




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 3->14

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 3->14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 30**




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 3->14

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 45**




**300 90 60** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 12 | 0 | 0

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 70**




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 16

**Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 56**




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 26(25)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 82**




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 4->18(15)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 72**

DELTALIGHT

# LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 3->15

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2->17(15)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 72**




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 8->40(39)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W 14(10)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**300 90 104** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 6W 4




**300 90 112** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W 15

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 6->17(15)

**Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 4->17(15)

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 55**




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 17->29

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 90**




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 6->15

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 50**

# LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 4->19

**Tipo di regolazione: 1-10 V**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 4->19

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 25(25)

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 84**




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 4->19

**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

**Dimensione del foro (mm): 54**




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 7->10

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 10->15

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 50**




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 3->15

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 48**




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 5->7

**Tipo di regolazione: con taglio di fase**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 2->17(15)

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 3->14

**Tipo di regolazione: DALI**

**Dimensione del foro (mm): 30**

DELTALIGHT

## LEDS C R ST 940

13611 9400 ANO

Notes: