



## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BROB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24177 9300 B

**ALU GEBORSTELD** 24177 9300 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24177 9300 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24177 9300 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24177 9300 BRG

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24177 9300 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24177 9300 FBR

**FLEMISH GOLD** 24177 9300 FG

**VOLLEDIG WIT** 24177 9300 FW

**GOUD KLEUR** 24177 9300 GC

**WIT** 24177 9300 W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                          |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                             |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                    |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 80                                              |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                            |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                             |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar           |
| <b>INFO</b>                   | WALLWASH LENS<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                              |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm |
| <b>TM-30 WAARDEN</b>            | rf: 90 / Rg: 99                                  |
| <b>SMDC</b>                     | SDCM1                                            |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                              |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                   |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 787lm // 5,8W // 135lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 431lm // 6,7W // 65lm/W                          |

### Benodigdheden

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24177\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BROB

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                          |   |                      |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                    |                                                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="text"/> |
| <b>Dimtype:</b> DALI                                                               |                                                                          |   |                      |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                    |                                                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 | <input type="text"/> |
| <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                       |                                                                          |   |                      |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                    |                                                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 | <input type="text"/> |
| <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                    |                                                                          |   |                      |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                    |                                                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
| <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                              |                                                                          |   |                      |
| <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                    |                                                                          |   |                      |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BROB



**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BROB



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 2



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0288**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG WALLWASH 930

24177 9300 BROB

|                                                                                    |                                                                      |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 48                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)                                             |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 40                                                           |                                                                      |      |                          |
|    | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                              |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                           |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                      |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                           |                                                                      |      |                          |

### Montage kit

|                                                                                    |                                            |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>24144 0060</b> MOUNTING KIT PLUG O.F.A. |  | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)                                           |                                            |  |                          |

Notes: