





M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

DOSTĘPNE W
CZARNY 27949 9300 B
BIAŁY 27949 9300 W



 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	1.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.PC PRISMATIC EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 14,9W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 2174lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	2174lm // 14,9W // 146lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1394lm // 17,1W // 81lm/W

Uwagi

Take a look at our **MAGNETIC PROFILES** movie

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [27949_XXX0_HAND.pdf](#)

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilanie

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

11

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


SMART 48

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

6

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


14

Typ ściemniania: nie ściemnialny





DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	6	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	11	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 40		





KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SHIFTLINE M26H profile		Dostępne kolory
	<u>23359 0000</u> SLM26H - PROFILE	
	<u>23359 0010</u> SLM26H - PROFILE 1m	
	<u>23359 0020</u> SLM26H - PROFILE 2m	
	<u>23359 0030</u> SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Dostępne kolory
	<u>23397 0000</u> SPM20 ST - PROFILE	
	<u>23397 0020</u> SPM20 ST - PROFILE 2m	
	<u>23397 0030</u> SPM20 ST - PROFILE 3m	

DELTALIGHT

M20/M26H - MULTINOVA 30 PRISM 930 MDL

27949 9300 W

SPLITLINE M20 profile		Dostępne kolory
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: