





OVIO 39 ON 93035

RÉFÉRENCE 40111 9340 W

DISPONIBLE EN
BRONZE NOIR 40111 9340 BBR
ANTHRACITE BROSSÉ 40111 9340 BRAT
BLANC 40111 9340 W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Applique
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.3
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif

Informations électriques	
CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	E









Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	780lm // 9,9W // 79lm/W

Références obligatoires	
LED POWER SUPPLY 350/500mA	

Accessoires	
HONEYCOMB 39	
SOFTENING LENS 39	
SANDBLASTED LENS 39	
LINEAR SPREAD LENS 39	


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [40111_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

les alimentations led		# de luminaires
<div><div></div><div># de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le ' ' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.</div></div>		Courant min. Courant max.
<div><div></div><div>300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div></div>	<div>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir</div> <div>Dimension de découpe (mm): 82</div>	1 -> 4 (4) 1 -> 4 (4) ☐
<div><div></div><div>300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9</div></div>	<div>Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir</div> <div>Dimension de découpe (mm): 84</div>	2 -> 6 (6) 1 -> 6 (4) ☐
<div><div></div><div>300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div></div>	<div>Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir</div> <div>Dimension de découpe (mm): 55</div>	1 -> 2 (2) 1 -> 2 (1) ☐
<div><div></div><div>300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5</div></div>	<div>Type de gradation: DALI</div> <div>Dimension de découpe (mm): 55</div>	1 -> 2 (2) 1 -> 2 (1) ☐
<div><div></div><div>21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER</div></div>	<div>Type de gradation: non dimmable</div> <div>Dimension de découpe (mm): 50</div>	1 -> 2 1 -> 2 ☐
<div><div></div><div>21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL</div></div>	<div>Type de gradation: WDL = dimmable sans fil</div> <div>Dimension de découpe (mm): 54</div>	1 -> 3 1 -> 3 ☐
<div><div></div><div>21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8</div></div>	<div>Type de gradation: fin de phase</div> <div>Dimension de découpe (mm): 48</div>	1 -> 2 1 -> 2 ☐
<div><div></div><div>21012 0408 LED POWER SUPPLY 120V - 500mA-DC / 24W DIM8</div></div>	<div>Type de gradation: fin de phase</div> <div>Dimension de découpe (mm): 55</div>	- 2 -> 2 (2) ☐

OVIO 39 ON 93035

40111 9340 W

	21012 0515 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	1 -> 1 (1) 1 -> 1 (1)	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 55			
	21012 0595 LED POWER SUPPLY 500mA-DC 10W DIM5	- 1 -> 1	☐
Type de gradation: DALI			
Dimension de découpe (mm): 35			

modifier les dispositifs de lumière

	32210 0210 SOFTENING LENS 39	☐
	32210 0220 SANDBLASTED LENS 39	☐
	32210 0230 LINEAR SPREAD LENS 39	☐
	32210 0240 HONEYCOMB 39	☐

Notes: