DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

PRODUCTREFERENTIE 100074 9220 W

BESCHIKBAAR IN
ZWART 100074 9220 B
WIT 100074 9220 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - 365 x 150
INBOUWDIEPTE (MM)	180
DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)	max.12
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	5.8
INFO	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	3 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm)
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	4209lm // 37,2W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	2637lm // 42,8W // 62lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W

GLASS SBL 42

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **100074_XXX0_HAND.pdf**

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

 # armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 2/3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL 2/3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL 2/3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 2/3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 2/3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 2/3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2/3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2/3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2/3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 1/3->2/3 | 1/3->2/3 | 1/3->2/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1(1) | 1(1) | 1(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1/3->2/3(2/3) | 1/3->2/3(1/3) | 1/3->2/3(1/3)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2/3 | - | 2/3

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2/3(2/3) | 2/3(1/3) | 2/3(1/3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2(2) | 2(1) | 1(1)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(2/3) | 2/3(1/3) | 1/3(1/3)

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2/3(2/3) |2/3(1/3) | 1/3(1/3)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 1 | 1 | 1

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2/3 | 2/3 | 2/3

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 2/3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 54

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 1 | 1 | 1

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 2/3

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2/3->2/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/3 | 1/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2/3->1 | 2/3->2/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2/3 | 2/3 | 1/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1/3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2/3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42

19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92720

100074 9220 W

Maak je product af

19810 0100 B SPY 52 TUBE B ☐

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR ☐

19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG ☐

19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC ☐

19810 0100 W SPY 52 TUBE W ☐

Vervangbare reflector / lens

19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20° ☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45° ☐



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30° ☐

Notes: