
DELTALIGHT




HEDRA ON 93033

RIFERIMENTO PRODOTTO 473 231 811 932 BBR-B

DISPONIBILE IN
NERO-NERO 473 231 811 932 B-B
BLACK BRONZE-BLACK 473 231 811 932 BBR-B
ORO COLORATO-NERO 473 231 811 932 GC-B
BIANCO-BIANCO 473 231 811 932 W-W





Visualizza sul sito web

Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Soffitto/Superficie
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-33° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	D
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	33°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	547lm // 9,9W // 55lm/W

Requisiti

VIZIR TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opzioni

COVERSET R 90-100

Accessori

VIZIR HONEYCOMB
VIZIR SOFTENING LENS








DELTALIGHT

HEDRA ON 93033

473 231 811 932 BBR-B

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **473_231_811_XXX_HAND.pdf**


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led	# apparecchi
# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	**Corrente min. | Corrente max.**
 **300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL **Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Tipo di regolazione: 1-10 V** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐
 **300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 **Tipo di regolazione: DALI** **Dimensione del foro (mm): 45**	1 ☐
 **300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL **Tipo di regolazione: non dimmerabile** **Dimensione del foro (mm): 30**	1 ☐

DELTALIGHT

HEDRA ON 93033


473 231 811 932 BBR-B



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 1

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(1) | 2(1)


Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2


Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(1) | 1(1)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->3 | 2->3

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90

HEDRA ON 93033


473 231 811 932 BBR-B



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER — 2 | 2

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 — 3 | 3

Tipo di regolazione: 1-10 V


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 — 3 | 3

Tipo di regolazione: DALI


Dimensione del foro (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL — 3(3) | 3(3)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 3 | 3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili


Dimensione del foro (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2->3

Tipo di regolazione: con taglio di fase


Dimensione del foro (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2 | 2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60

HEDRA ON 93033


473 231 811 932 BBR-B



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W




204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B

204 00 100 W COVERSET R 100 W

Accessori ottici




473 03 01 B VIZIR HONEYCOMB B

DELTALIGHT


HEDRA ON 93033

473 231 811 932 BBR-B



473 03 04 VIZIR SOFTENING LENS

Finisci il tuo prodotto



473 01 00 B VIZIR TUBE B

473 01 00 FBR VIZIR TUBE FBR

473 01 00 FG VIZIR TUBE FG

473 01 00 W VIZIR TUBE W

Notes: