

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-W



BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 100049 9320 B-B

**ZWART-WIT** 100049 9320 B-W

**WIT-ZWART** 100049 9320 W-B

**WIT-WIT** 100049 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Inbouw                                         |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rechthoekig - KIT                                      |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 160                                                    |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.6                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 500-700mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                          |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 16,3-23,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2309-3169lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                              |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                        |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                          |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                               |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 37°                                                          |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 3169lm // 23,2W // 136lm/W                                   |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 2263lm // 26,7W // 85lm/W                                    |

### Benodigdheden

MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP

LED POWER SUPPLY 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

### Accessoires

HONEYCOMB 72

SOFTENING LENS 72

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100049\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-W

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                           | Mounting Kit                                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>System ceiling</b> |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Plasterboard</b>   |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |
|  <b>Stucanet</b>       |  202 71 95 01 HP - MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE






#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: 1-10V</b>                                                    |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: DALI</b>                                                     |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: niet dimbaar</b>                                             |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: WDL = draadloos</b>                                          |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 45</b>                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 700 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 1 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype: 1-10V</b>                                                    |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm): 30</b>                                          |   |                      |

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037

100049 9320 B-W



**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

1 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

1 ☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

1 ☐

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1 ☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0) | 1(0) ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

- | 1 ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0) | 1(0) ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(2) | 2(1) ☐

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7






1(0) | 0 ☐

Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037




100049 9320 B-W

|                                                                                    |                                                                                                                                            |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 55                                   | 1(0)   0    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 90                                  | 2->2   2    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 50                                     | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Dimtype: 1-10V<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                       | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Dimtype: DALI<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                                        | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 84                              | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Dimtype: WDL = draadloos<br>Uitsparingsmaat (mm): 54                      | 1   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0288</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 55 | 0   1       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0298</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8<br>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)<br>Uitsparingsmaat (mm): 48 | 1   0       | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0490</b><br>LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68<br>Dimtype: niet dimbaar<br>Uitsparingsmaat (mm): 60                             | 1(0)        | <input type="checkbox"/> |


# DELTALIGHT

## MINIGRID IN TRIMLESS 1 HP 93037


100049 9320 B-W

|                                                                                   |                                                                      |      |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 1(0) | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: niet dimbaar                                                             |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 60                                                          |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                     |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                          |                                                                      |      |                          |
|   | <b>21032 0315</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 1    | <input type="checkbox"/> |
| Dimtype: DALI                                                                     |                                                                      |      |                          |
| Uitsparingsmaat (mm): 30                                                          |                                                                      |      |                          |

### Montage kit

|                                                                                   |                                                      |  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>202 71 95 01 HP</b> MINIGRID IN 1 MOUNTING KIT HP |  | <input type="checkbox"/> |
| Uitsparingsmaat (mm): 130 x 130                                                   |                                                      |  |                          |

### Licht veranderende onderdelen

|                                                                                    |                                    |  |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|
|  | <b>201 05 01 B</b> HONEYCOMB 72 B  |  | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>201 05 04</b> SOFTENING LENS 72 |  | <input type="checkbox"/> |

Notes: