



## MINI DEEP RINGO II OK 92737

### RIFERIMENTO PRODOTTO

19425 9230 W

DISPONIBILE IN

**NERO** 19425 9230 B

**ALU SPAZZOLATO** 19425 9230 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 19425 9230 BRAT

**BRONZO MARRONE SPAZZOLATO** 19425 9230 BRBB

**RAME SPAZZOLATO** 19425 9230 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 19425 9230 BRG



**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 19425 9230 BROB

**CREMA** 19425 9230 CR

**FLEMISH BRONZE** 19425 9230 FBR

**FLEMISH GOLD** 19425 9230 FG

**BIANCO** 19425 9230 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                                    |                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                    | indoor                                                  |
| <b>IP</b>                                          | Soffitto Incasso                                        |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                    | rotondo - 71                                            |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                  | 80                                                      |
| <b>SPESSORE DELLA SUPERFICIE DI MONTAGGIO (MM)</b> | min.5                                                   |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                    | IP20                                                    |
| <b>PESO (KG)</b>                                   | 0.2                                                     |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                               | 0° to 30° girevole, 360° rotazione                      |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                | REFLECTOR WFL-37°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Informazioni elettriche

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III                                         |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | a seconda del tipo di alimentazione esterna |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E                                           |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, EPD, LCA                          |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|                                                           |                                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                      |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                         |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                    |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                      |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                           |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 37°                                                      |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 692lm // 9,9W // 70lm/W                                  |

### Requisiti

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19425\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                  | Mounting Kit |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling               | -            |
|  Plasterboard                 | -            |
|  Stucanet                     | -            |
|  Wood                         | -            |
|  Concrete                    | -            |
|  Concrete + plaster         | -            |
|  Lintel + plaster           | -            |
|  Hollow-core slab           | -            |
|  Hollow-core slab + plaster | -            |
|  Stretched ceiling          | -            |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza

|                                                                                    |                                                                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>21032 0270 B</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dimensione del foro (mm): 27</b>                                                |                                                                     |                          |
|                                                                                    | <b>21032 0270 W</b> EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W | <input type="checkbox"/> |

## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W


### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                                    |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 61</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 56 | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 63</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 82      | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 64</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 72             | 3(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>300 90 67</b><br>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na                   | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 68</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 72                                 | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 69</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 84   | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55            | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                           | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                       | 3->4   2->4    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                          | 2   2          | <input type="checkbox"/> |






## MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|  |                                                                   |                                      |
|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>21012 0021</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>Tipo di regolazione: 1-10 V</b>                                |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0035</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>Tipo di regolazione: DALI</b>                                  |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 004W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   4(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>          |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 84</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 005W</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili</b>          |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 54</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0258</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0268</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 50</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0278</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 | 2->3 <input type="checkbox"/>        |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 55</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 48</b>                               |                                      |
|  | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8             | 1 <input type="checkbox"/>           |
|  | <b>Tipo di regolazione: con taglio di fase</b>                    |                                      |
|  | <b>Dimensione del foro (mm): 40</b>                               |                                      |

MINI DEEP RINGO II OK 92737

19425 9230 W

|                                                                                    |                                                                                                                                              |      |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|
|    | <b>21012 0318</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8<br><br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br><br>Dimensione del foro (mm): 40    | 1    | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0480</b><br>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60    | 2(2) | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>21012 0500</b><br>LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68<br><br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br><br>Dimensione del foro (mm): 60    | 2(1) | <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21032 0295</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21032 0305</b><br>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5<br><br>Tipo di regolazione: DALI<br><br>Dimensione del foro (mm): 30 | 2    | <input type="checkbox"/> |

Notes: