



MINI DEEP RINGO II OK 92725

REFERENZEN

19425 9220 BRCU

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 19425 9220 B

ALU GEBÜRSTET 19425 9220 BRA

GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 19425 9220 BRAT

GEBÜRSTETE BRAUNE BRONZE 19425 9220 BRBB

GEBÜRSTETES KUPFER 19425 9220 BRCU

GEBÜRSTETES GOLD 19425 9220 BRG



GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 19425 9220 BROB

CREME 19425 9220 CR

FLEMISH BRONZE 19425 9220 FBR

FLEMISH GOLD 19425 9220 FG

WEISS 19425 9220 W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 71
EINBAUTIEFE (MM)	80
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	min.5
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.2
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, EPD, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	676lm // 9,9W // 68lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19425_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	-
 Lintel + plaster	-
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	-
 Stretched ceiling	-









SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Notstrom Einheit

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
Ausschnittmaß (mm): 27		
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐











MINI DEEP RINGO II OK 92725

19425 9220 BRCU

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
<div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>		Min. Strom Max. Strom
<div><div></div><div><div>300 48 350 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1</div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 350 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5</div><div>Dimmtyp: DALI</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 350 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 350 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL</div><div>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</div><div>Dimmtyp: 1-10V</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 500 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</div><div>Dimmtyp: DALI</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 500 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 30</div></div></div>	2	<input type="text"/>
<div><div></div><div><div>300 48 500 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</div><div>Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 45</div></div></div>	2	<input type="text"/>











MINI DEEP RINGO II OK 92725

19425 9220 BRCU

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	3(2) 2(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 72	2(2) 2(1)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 55	2(2) 2(1)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2	☐






MINI DEEP RINGO II OK 92725

19425 9220 BRCU

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 4(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3	☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐

MINI DEEP RINGO II OK 92725

19425 9220 BRCU

	<u>21012 0318</u> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Dimmtyp: Phasenabschnitt			
Ausschnittmaß (mm): 40			
	<u>21012 0480</u> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	<u>21012 0500</u> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1)	☐
Dimmtyp: nicht dimmbar			
Ausschnittmaß (mm): 60			
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			
	<u>21032 0305</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Dimmtyp: DALI			
Ausschnittmaß (mm): 30			

Notes: