





D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 32051 9320 B-B

BLANC-BLANC 32051 9320 W-W



[Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	36 x REFLECTOR 58° EXCLLED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informations électriques

CLASSE	III
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
BEAMANGLE	58°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2293lm // 13W // 177lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	1828lm // 15W // 122lm/W

Références obligatoires

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Références optionnelles

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [32051_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interalu SAPP

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION


les batteries de secours

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Type de gradation: DALI

1

☐

le cable d'alimentation



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


les alimentations led

de luminaires



de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le 'I' correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.

Courant min. | Courant max.




32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1

☐

Type de gradation: DALI




32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2

☐

Type de gradation: DALI




32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3

☐

Type de gradation: DALI




32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4

☐

Type de gradation: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5

☐

Type de gradation: DALI

Notes: