





D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 32051 9320 B-B

BIANCO-BIANCO 32051 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	36 x REFLECTOR 58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	C

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
BEAMANGLE	58°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2293lm // 13W // 177lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1828lm // 15W // 122lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opzioni

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32051_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Interlu SAPP

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Kit di emergenza

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo di regolazione: DALI

1

☐

Cavi di alimentazione



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 INF LOC1 838 93058 RD

32051 9320 B-B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m


☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1 ☐


Tipo di regolazione: DALI



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2 ☐


Tipo di regolazione: DALI



32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3 ☐


Tipo di regolazione: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4 ☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: