




SPY 39 ON 92740

RIFERIMENTO
PRODOTTO 24127 9230 W

DISPONIBILE IN
NERO 24127 9230 B
ALU SPAZZOLATO 24127 9230 BRA
ANTRACITE SPAZZOLATO 24127 9230 BRAT
RAME SPAZZOLATO 24127 9230 BRCU
ORO SPAZZOLATO 24127 9230 BRG
BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO 24127 9230 BROB
FLEMISH BRONZE 24127 9230 FBR
FLEMISH GOLD 24127 9230 FG
COMPLETAMENTE BIANCO 24127 9230 FW
ORO COLORATO 24127 9230 GC
NERO PIANOFORTE 24127 9230 PB
BIANCO 24127 9230 W



 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali		
	AMBIENTE	indoor
	IP	Soffitto Soffitto/Superficie
	PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
	PESO (KG)	0.4
	ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
	INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC
Informazioni elettriche		
	CLASSE DI ISOLAMENTO	III
	TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
	CLASSE ENERGETICA	E
	CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA
Informazioni sulla Sorgente luminosa		
	LIGHTSOURCE NAME	LED
	SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
	TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
	SDMC	SDCM1
	GRUPPO DI RISCHIO	RG1
	LM80	L90B10 > 50000
	BEAMANGLE	40°
	SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
	SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	844lm // 9,9W // 85lm/W

Requisiti
SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM
Opzioni
COVERSET R 90-100

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24127_XXX0_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL


2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30

SPY 39 ON 92740

24127 9230 W




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4) | 4(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na


Dimensione del foro (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

2 | - ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1) ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV










3->4 | 2->4 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 90


SPY 39 ON 92740

24127 9230 W

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 ☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili		
Dimensione del foro (mm): 54		
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 50		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 48		
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase		
Dimensione del foro (mm): 40		

SPY 39 ON 92740

24127 9230 W




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

Kit per scatola incassata



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO


☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐

204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W


☐

DELTALIGHT

SPY 39 ON 92740

24127 9230 W


Accessori ottici



24144 0030 B VISOR 39 B

☐

Finisci il tuo prodotto



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W

☐

24144 0070 SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: