



## SPY 52 CLIP WALLWASH 930

19884 9300 FG-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 19884 9300 B-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 19884 9300 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 19884 9300 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 19884 9300 FW

**GOUD KLEUR-ZWART** 19884 9300 GC-B

**WIT-WIT** 19884 9300 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 51                                          |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | WALLWASH LENS<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                           |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1089lm // 8,6W // 127lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 514lm // 9,9W // 52lm/W                                   |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

### Opties

MOUNTING KIT FLUSH SPY

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19884\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP WALLWASH 930

19884 9300 FG-B

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                         | Mounting Kit                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>System ceiling</b>               |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Plasterboard</b>                 |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Stucanet</b>                     |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Wood</b>                         | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete</b>                     | -                                                                                                                                            |
|  <b>Concrete + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span>   |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Hollow-core slab</b>           | -                                                                                                                                            |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY <span>Required</span> |
|  <b>Stretched ceiling</b>          | -                                                                                                                                            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

## SPY 52 CLIP WALLWASH 930


19884 9300 FG-B

|  |                                                                          |                                      |
|--|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: 1-10V                                                           |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: DALI                                                            |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                      |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>           |
|  | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/> |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|  | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                                      |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                                      |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>       |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                      |

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP WALLWASH 930

19884 9300 FG-B



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 72**



**300 90 69**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) | 6(4)



**Dimtype:** 1-10V of DALI of drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Dimtype:** 1-10V of met drukknop

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype:** niet dimbaar

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype:** 1-10V

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype:** DALI

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3




**Dimtype:** WDL = draadloos

**Uitsparingsmaat (mm): 54**

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP WALLWASH 930

19884 9300 FG-B




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 50




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1

☐

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)

☐

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

☐

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 30

# DELTALIGHT

## SPY 52 CLIP WALLWASH 930

19884 9300 FG-B

### Montage kit



**414 90 01** MOUNTING KIT FLUSH SPY



**Uitsparingsmaat (mm): 83**

Notes: