
DELTALIGHT




DEEP RINGO HE 94040

ODNIESIENIE 19440 9430 BRAT

DOSTĘPNE W
CZARNY 19440 9430 B
ALU SZCZOTKOWANY 19440 9430 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 19440 9430 BRAT
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 19440 9430 BRBB
SZCZOTKOWANA MIEDZI 19440 9430 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 19440 9430 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 19440 9430 BROB
KREMOWY 19440 9430 CR
FLEMISH BRONZE 19440 9430 FBR
FLEMISH GOLD 19440 9430 FG
ZLOTO KOLOROWANE 19440 9430 GC
CZARNY PIANO 19440 9430 PB
BIALY 19440 9430 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 76
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	90
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP43/20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	D
CERTYFIKATY	EPD, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	975lm // 6W // 163lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	793lm // 7W // 115lm/W

Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRAT


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19440_XXX0_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Concrete**	-
 **Concrete + plaster**	-
 **Lintel + plaster**	-
 **Hollow-core slab**	-
 **Hollow-core slab + plaster**	-
 **Stretched ceiling**	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B ☐





Wymiar wycięcia (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W ☐

DELTALIGHT

DEEP RINGO HE 94040

19440 9430 BRAT

Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**
 **300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 40**	2(1) ☐
 **300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy** **Wymiar wycięcia (mm): 42**	1 ☐
 **300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	2->2 ☐
 **21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	1(1) ☐
 **21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 47**	1(0) ☐
 **21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** **Wymiar wycięcia (mm): 55**	2->3(2) ☐

Notes: