
DELTALIGHT




# SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

**RIFERIMENTO PRODOTTO** 418 162 832 MDL B

DISPONIBILE IN
**NERO** 418 162 832 MDL B




Visualizza sul sito web

| Informazioni generali | |
|---|---|
| **AMBIENTE** | indoor |
| **IP** | Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V |
| **PROTEZIONE DELL'INGRESSO** | IP20 |
| **PESO (KG)** | 0.2 |
| **ORIENTABILITÀ** | non regolabile |
| **INFORMAZIONI** | DOWN : LENS FL-20°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Informazioni elettriche | |
|---|---|
| **ELETTRICO** | 48V-DC |
| **CLASSE DI ISOLAMENTO** | III |
| **TIPO DI DIMMERAZIONE** | MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na |
| **CLASSE ENERGETICA** | E |
| **CERTIFICATI** | CB, EAC, ENEC |

| Informazioni sulla Sorgente luminosa | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **SORGENTE LUMINOSA** | DOWN: LED array 4,1W / CRI>80 / 3000K / 420lm<br>UP: 2,1W / CRI>80 / 3000K / 227lm |
| **SDMC** | SDCM2 |
| **BEAMANGLE** | 20° |
| **SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)** | DOWN: 420lm // 4,1W // 103lm/W<br>UP: 227lm // 2,1W // 108lm/W |
| **SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)** | DOWN: 328lm // 4,7W // 70lm/W<br>UP: 163lm // 2,4W // 68lm/W |

**Requisiti**

LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opzioni**

DIMMABLE MODULATOR

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : **418_162_8XX_MDL_HAND.pdf**

# SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL

418 162 832 MDL B


## CONCLUDI CONFIGURAZIONE

### SMART 48

**# apparecchi**


ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

**Corrente min. | Corrente max.**




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 26

**Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 26


**Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili**

### Alimentatore per led

**# apparecchi**

ⓘ # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


**Corrente min. | Corrente max.**




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 12


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 75**





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**




**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 21

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**





**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 33

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

# SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL


418 162 832 MDL B




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 14

**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 28


**Tipo di regolazione: non dimmerabile**

**Dimensione del foro (mm): 40**


## CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

### SUPERLOOP HC MDL


**Colori disponibili**





**418 481 07** SUPERLOOP HC 70 MDL




**418 481 09** SUPERLOOP HC 90 MDL





**418 481 12** SUPERLOOP HC 120 MDL





**418 481 17** SUPERLOOP HC 170 MDL

### SUPERLOOP HC MDL XL

**Colori disponibili**




**20555 0000** SUPERLOOP HC 200 MDL





**20556 0000** SUPERLOOP HC 250 MDL


DELTALIGHT

# SUPERLOOP-FIX 40 DOWN-UP 83020 MDL


418 162 832 MDL B





**20557 0000** SUPERLOOP HC 300 MDL




**20558 0000** SUPERLOOP HC 350 MDL





**20559 0000** SUPERLOOP HC 400 MDL





**20560 0000** SUPERLOOP HC 500 MDL

## SUPERLOOP S HC MDL


**Colori disponibili**





**418 482 106** SUPERLOOP S HC 106 MDL




**418 482 109** SUPERLOOP S HC 109 MDL




**418 482 211** SUPERLOOP S HC 211 MDL




**418 482 217** SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: