
DELTALIGHT




# M26L - TWEETER BL 930 MDL

**PRODUCTREFERENTIE** 23242 9300 B

BESCHIKBAAR IN
**ZWART** 23242 9300 B
**WIT** 23242 9300 W




Bekijk op website

| Algemene info | |
|---|---|
| **LOCATIE** | binnen |
| **INSTALLATIE** | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| **STOF EN WATERDICHTHEID** | IP20 |
| **GEWICHT (KG)** | 0.4 |
| **RICHTBAARHEID** | 0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar |
| **INFO** | EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |

| Elektrische info | |
|---|---|
| **ELEKTRISCH** | 48V-DC |
| **KLASSE** | III |
| **DIM TYPE** | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| **ENERGIE KLASSE** | E |
| **CERTIFICATEN** | CB, EAC, ENEC |

| Info lichtbron | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **LICHTBRON** | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm |
| **TM-30 WAARDEN** | Rf: 90 / Rg: 99 |
| **SMDC** | SDCM1 |
| **RISK-GROEP** | RG1 |
| **LM80** | L90B10 > 50000 |
| **LED TECHNIEK (LICHTBRON)** | 1089lm // 8,6W // 127lm/W |
| **LED TECHNIEK (TOESTEL)** | 1067lm // 9,9W // 108lm/W |

**Opmerkingen**

**Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie**

**Benodigdheden**

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

**Opties**

DIMMABLE MODULATOR

DELTALIGHT

# M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **23242_XXXX_HAND.pdf**


## VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

### Stroomtoevoer

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**21032 0030** SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD — 16


**Dimtype: WDL = draadloos**

### SMART 48

**# armaturen**


**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9 — 16

**Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop**




**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD — 16


**Dimtype: WDL = draadloos**

### LED voedingen

**# armaturen**

**Min. stroom | Max. stroom**

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**300 89 48 90** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 8


**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 75**

DELTALIGHT


# M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B





**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 8

**Dimtype: niet dimbaar**





**300 89 48 150** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 12

**Dimtype: niet dimbaar**




**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 20


**Dimtype: niet dimbaar**




**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W — 8

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W — 16

**Dimtype: niet dimbaar**


**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## Power box

## # armaturen

**Min. stroom | Max. stroom**


ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.




**23377 0010 B** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

**Dimtype: niet dimbaar**

**23377 0010 W** SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8




**23377 0020 B** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B — 8

**Dimtype: niet dimbaar**


**23377 0020 W** SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W — 8

DELTALIGHT


# M26L - TWEETER BL 930 MDL

23242 9300 B


## Te gebruiken met ...




**286 67 01** BOWL GLASS CLEAR




**286 67 02** BOWL GLASS AMBER





**286 67 03** BOWL GLASS OPAL WHITE


## COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

### SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)


Beschikbare kleuren





**23358 0000** SLM26L - PROFILE




**23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m





**23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




**23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m

### SHIFTLINE M35R profile

Beschikbare kleuren





**23375 0000** SLM35R - PROFILE


DELTALIGHT

## M26L - TWEETER BL 930 MDL


23242 9300 B




**23375 0010** SLM35R - PROFILE 1m




**23375 0020** SLM35R - PROFILE 2m




**23375 0030** SLM35R - PROFILE 3m

Notes: