



## ENTERO RD-M 93010



28409 9310 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 28409 9310 B

**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 28409 9310 FW

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ** 28409 9310 GC



 [Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	внутреннее
<b>МОНТАЖ</b>	ПОТОЛОК ВСТРОЕННЫЙ
<b>РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)</b>	круглый - 92
<b>ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ</b>	130
<b>ТОЛЩИНА МАТЕРИАЛА ВСТРАИВАНИЯ (ММ)</b>	max.16
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP20
<b>ВЕС (КГ)</b>	0.43
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	F
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC, EPD

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 3,9-8,2W / CRI>90 (R9: 55) / 3000K / 385-677lm
<b>ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 92 / Rg: 98
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG2 (threshold 0,6m)
<b>LM80</b>	L90B10 > 41000
<b>BEAMANGLE</b>	10°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	677lm // 8,2W // 83lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	610lm // 9,4W // 65lm/W

### Примечания

Max.500mA when using accessories

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM

### Опции

ENTERO RD-M MOUNTING SET S2

### Аксессуары

ENTERO M HONEYCOMB



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93010

28409 9310 B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [28409\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Concrete	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Concrete + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Lintel + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Hollow-core slab + plaster	 28500 0200 - ENTERO RD-M MOUNTING SET S2 <span>Required</span>
 Stretched ceiling	-

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Аварийные модули



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Размер монтажного отверстия (mm): 27

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W


### Светодиодные источники питания

### # светильников



# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к ППОВ.

Мин. ток | Макс. ток




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 500 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 500 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30



**300 48 500 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL

3


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93010

28409 9310 B




**300 48 700 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 700 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 48 700 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL

3

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 30




**300 48 700 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL

3

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (мм): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

3 | 3 | 3

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

6(6) | 6(6) | 6(4)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 4(2) | 3(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM


Размер монтажного отверстия (мм): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3 | 3

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

4(3) | 4(2) | 3(1)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (мм): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->9(10) | 9(6) | 7(4)


Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (мм): 84

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93010

28409 9310 B



**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2->4(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4(3) | 3(2) | 2(1)



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

5->7 | 4->7 | 4->6 | 3->6



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2->3 | 3 | 3



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4 | 4 | 4



Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4 | 4 | 4



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

6(6) | 5(5) | 5(4)



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4 | 4 | 4



Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0258** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

2->2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50



**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

3->3




Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 50

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93010

28409 9310 B




**21012 0278** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

2->2 | 2->2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

3->4 | 3->4



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3 | 3 | 2



Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (mm): 48




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3



Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 30


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-M 93010

28409 9310 B

### Светопреломляющие устройства

---




**28500 0110 B** ENTERO M HONEYCOMB SINGLE USE B



### Mounting set S2

---



**28500 0200** ENTERO RD-M MOUNTING SET S2



Notes: