



## GYN W M 927

100054 9200



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                     | binnen                         |
| <b>INSTALLATIE</b>                 | Wand Inbouw                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>       | rechthoekig - 225 x 305        |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>           | 65                             |
| <b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b> | min.9 - max.15                 |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>      | IP20                           |
| <b>GEWICHT (KG)</b>                | 2.8                            |
| <b>RICHTBAARHEID</b>               | niet richtbaar                 |
| <b>INFO</b>                        | EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | F                                            |

### Info lichtbron



|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED cluster 8,7W / CRI>90 / 2700K / 938lm |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 938lm // 8,7W // 108lm/W                  |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 361lm // 10W // 36lm/W                    |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [100054\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

| LED voedingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           | # armaturen               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <div><div></div><div># armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -&gt; max). De waarden vóór en na de 'l' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.</div></div> |                           | Min. stroom   Max. stroom |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 91</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W</div><div>Dimtype: niet dimbaar</div><div>Uitsparingsmaat (mm): 40</div></div></div>                                                                                                                 | 1(1) <input type="text"/> |                           |
| <div><div></div><div><div><b>300 90 110</b></div><div>LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8</div><div>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)</div><div>Uitsparingsmaat (mm): 42</div></div></div>                                                                                          | 1 <input type="text"/>    |                           |

Notes: