



## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRCU

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**ЧЕРНЫЙ** 24176 9200 В

**МАТОВЫЙ АЛЮМ. 24176 9200 BRA**

**МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ** 24176 9200 BRAT

**МАТОВАЯ МЕДЬ** 24176 9200 BRCU

**МАТОВЕЕ ЗОЛОТО** 24176 9200 BRG

**МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА 24176 9200 BPOB**


**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА** 24176 9200 FBR

**ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО** 24176 9200 FG

**ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ** 24176 9200 FW

**ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 24|76 9200 GC**

БЕЛЫЙ 24176 9200 W



Веб страница продукта



|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                          |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | внутреннее                                               |
| МОНТАЖ                                | ПОТОЛОК Полувстраиваемый                                 |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - Ø KIT                                          |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 80                                                       |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP20                                                     |
| ВЕС (КГ)                              | 0,4                                                      |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | 0° to 85° swiveling, 355° rotatable                      |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                                  |
| Электрические характеристики          |                                                          |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | III                                                      |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | Согласно внешнего блока питания                          |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | F                                                        |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC                                                 |
| Характеристики источника света        |                                                          |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                      |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 702-974lm |
| TM-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | rf: 89 / Rg: 100                                         |
| SDCM                                  | SDCM1                                                    |
| ГРУППА РИСКА                          | RG1                                                      |
| LM80                                  | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                             | 15°-45°                                                  |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 974lm // 8,6W // 113lm/W                                 |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 290lm // 9,9W // 29lm/W                                  |

### Обязательные комплектующие

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24176\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Plasterboard               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ





Светодиодные источники питания

# светильников













# светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после 'I' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток

|                                                                                    |                                                                          |   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |   |                          |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |   |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |   |                          |











## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRCU

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 45                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM                      |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 56                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 82                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 72                                               |                                                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM             |                                                                          |                |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                                                                          |                |                          |









## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRCU


|                                                                                    |                   |                                                 |             |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
|    | <b>300 90 124</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7               | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM                   |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>300 90 125</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5          | 2(2)   2(1) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>300 90 135</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV                 | 3->4   2->4 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 90                                               |                   |                                                 |             |                          |
|    | <b>21012 0010</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER                    | 2   2       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0021</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V                                 |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0035</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5               | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 004W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL                | 4(4)   3(3) | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 84                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 005W</b> | LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL        | 3   3       | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый                                   |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 54                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0268</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 | 2->2   2->2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 50                                               |                   |                                                 |             |                          |
|  | <b>21012 0278</b> | LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 | 1           | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                   |                                                 |             |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                   |                                                 |             |                          |

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRCU

|                                                                                    |                                                                      |       |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|    | <b>21012 0288</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8    | 2->3  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 55                                               |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0298</b> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8    | 2   2 | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 48                                               |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0308</b> LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8                | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |       |                          |
|    | <b>21012 0318</b> LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8                  | 1     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы                                    |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 40                                               |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0480</b> LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68               | 2(2)  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21012 0500</b> LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68               | 2(1)  | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: не диммированный                                                 |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 60                                               |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0295</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |       |                          |
|  | <b>21032 0305</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2     | <input type="checkbox"/> |
| Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI                                  |                                                                      |       |                          |
| Размер монтажного отверстия (mm): 30                                               |                                                                      |       |                          |

### Монтажные комплекты

|                                                                                    |                                            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|  | <b>24144 0060</b> MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | <input type="checkbox"/> |
| Размер монтажного отверстия (mm): 62 (CONCRETE: 102)                               |                                            |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG FOCUS 927

24176 9200 BRCU

Notes: