
DELTALIGHT




D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

REFERENCIA 32082 9320 B-B

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 32082 9320 B-B
BLANCO-BLANCO 32082 9320 W-W





Ver en el sitio web

Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	36 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	C
CERTIFICADOS	EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2293lm // 13W // 177lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1814lm // 15W // 121lm/W

Requisitos

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

Opción

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : **32082_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 B-B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type	Mounting Kit
 **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD**	-


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

de luminarias

ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

Tipo de regulación: con DALI

Cable de alimentación



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL



32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m



32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m



32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m



32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 B-B




32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m ☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias


ⓘ # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5 — 1 ☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5 — 2->2 ☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5 — 3->3 ☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5 — 4->4 ☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5 — 5->5 ☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: