





D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 B-B

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 32082 9320 B-B

BIANCO-BIANCO 32082 9320 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	36 x REFLECTOR FL-58° EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green

Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	C

Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2293lm // 13W // 177lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1814lm // 15W // 121lm/W

Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	

Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32082_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Kit di emergenza	# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.	Corrente min. Corrente max.

 32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 Tipo di regolazione: DALI	1 ☐
--	----------------------------


Cavi di alimentazione	
 32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL	☐
 32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m	☐
 32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m	☐
 32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m	☐
 32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m	☐
 32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m	☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



32010 0095 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5

1


Tipo di regolazione: DALI



32010 0125 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5

2->2


Tipo di regolazione: DALI



32010 0155 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5

3->3


Tipo di regolazione: DALI



32010 0425 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5

4->4

Tipo di regolazione: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

5->5

Tipo di regolazione: DALI

Notes: