DELTALIGHT

# D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

**ODNIESIENIE** 32082 9320 W-W

DOSTĘPNE W
**CZARNY-CZARNY** 32082 9320 B-B
**BIALY-BIALY** 32082 9320 W-W







Zobacz na stronie internetowej

| Ogólne informacje | |
|---|---|
| **LOKALIZACJA** | wewnętrzne |
| **MONTAŻ** | Sufit Wbudowane |
| **STOPIEŃ OCHRONY** | IP20 |
| **WAGA (KG)** | 0 |
| **MOŻLIWOŚĆ REGULACJI** | bez regulacji |
| **INFORMACJA** | 36 x REFLECTOR FL-58°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 390mA-DC<br>INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green |

| Informacje elektryczne | |
|---|---|
| **KLASA** | III |
| **KLASA ENERGETYCZNA** | C |
| **CERTYFIKATY** | EPD |

| Informacje o źródle światła | |
|---|---|
| **LIGHTSOURCE NAME** | LED |
| **ŹRÓDŁO ŚWIATŁA** | LED cluster 13W / CRI>90 / 3000K / 2293lm |
| **TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)** | 2293lm // 13W // 177lm/W |
| **TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)** | 1814lm // 15W // 121lm/W |

**Wymagania**

LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL

**Opcje**

CONNECTING CABLE LOC PARALLEL

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **32082_XXX0_HAND.pdf**

DELTALIGHT

# D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 W-W

## KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

| Ceiling Type | Mounting Kit |
|---|---|
| **Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD** | - |

## ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

### Moduł awaryjny

# opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

**Prąd min. | Prąd max.**



**32010 0195** EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5 — 1

**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI**

### Zasilanie

**32010 1200** T CONNECTOR LOC PARALLEL

**32010 1310** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

**32010 1320** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

**32010 1330** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

**32010 1340** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

DELTALIGHT

# D-LINER 30 INF LOC2 838 93058 RD

32082 9320 W-W

**32010 1350** CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

| Zasilacz LED | # opraw |
|---|---|
| # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '\|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V. | **Prąd min. \| Prąd max.** |
|  **32010 0095** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 390mA / 35W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 1 |
|  **32010 0125** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 780mA / 35W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 2->2 |
|  **32010 0155** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1170mA / 100W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 3->3 |
|  **32010 0425** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1560mA / 100W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 4->4 |
|  **32010 0445** LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5<br>**Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** | 5->5 |

Notes: