



SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 W

BESCHIKBAAR IN



ZWART 19896 9020 B

FLEMISH BRONZE 19896 9020 FBR

FLEMISH GOLD 19896 9020 FG

GOUD KLEUR 19896 9020 GC

WIT 19896 9020 W



Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	80
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	F
CERTIFICATES	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SMD	SDCM2
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Benodigdheden

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [19896_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5










2 ☐

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020





19896 9020 W

	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 30	
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2 ☐
	Dimtype: WDL = draadloos	
	Uitsparingsmaat (mm): 45	
	<u>300 90 61</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 56	
	<u>300 90 63</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3) ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 82	
	<u>300 90 64</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1) ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 72	
	<u>300 90 68</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 72	
	<u>300 90 69</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3) ☐
	Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 84	
	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1) ☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1) ☐
	Dimtype: DALI	
	Uitsparingsmaat (mm): 55	
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
	Dimtype: niet dimbaar	
	Uitsparingsmaat (mm): 50	


DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 48		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		

Montage kit


	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.		☐
	Uitsparingsmaat (mm): 105		

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 W

Montage kit spanplafond




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐


15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐


Licht veranderende onderdelen



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT


SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 W

Maak je product af

 40 Ø49	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Vervangbare reflector / lens

 18 Ø45	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 18 Ø45	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 18 Ø45	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: