





SPLIT-IT SPY 66 92730

RIFERIMENTO PRODOTTO

18434 9220 W

DISPONIBILE IN
NERO 18434 9220 B
BIANCO 18434 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.6
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 18° & 45° available
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458-2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1384lm // 19,8W // 70lm/W

Requisiti

SPY 66 TUBE
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opzioni

THROUGH WIRING 48V-DC


Accessori

HONEYCOMB 57
SPREAD LENS 57
LINEAR SPREAD LENS 57
SOFTENING LENS 57
GLASS SBL 57

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [18434_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Cavi di alimentazione



416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO


☐

Alimentatore per led

apparecchi

 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30

1

☐




300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45

1

☐




300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

1

☐




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56

1 | 1

☐



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na











Dimensione del foro (mm): 82

2(2) | 2(2)

☐

SPLIT-IT SPY 66 92730









18434 9220 W

	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	1(1) 1(0) ☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	1 - ☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	1(1) 1(0) ☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	3(3) 3(2) ☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	1(1) 1(0) ☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	1(1) 1(0) ☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	2->2 2 ☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	1 1 ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	1 1 ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	1 1 ☐


DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	2(2) 2(2)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	1 1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 55	1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	1 1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	1(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	1(0)	☐
	21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	1	☐


Accessori ottici

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W




24611 0160 GLASS SBL 57

☐




24611 0170 LINEAR SPREAD LENS 57

☐




24611 0190 SOFTENING LENS 57

☐



24611 0200 SPREAD LENS 57

☐



24611 0210 B HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Finisci il tuo prodotto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 92730

18434 9220 W

Riflettore/lente sostituibile



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLIT-IT PRO profile

Colori disponibili



372 01 00 SPT PRO - PROFILE



Notes: