DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

ODNIESIENIE 100074 9240 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 100074 9240 B
BIALY 100074 9240 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	prostokąt - 365 x 150
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	180
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	max.12
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	5.8
INFORMACJA	ADJUSTABLE 3 x REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 x (LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm)
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	4209lm // 37,2W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	2685lm // 42,8W // 63lm/W

Uwagi

Max.500mA when using accessories

Wymagania

SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC

Akcesoria

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B

GLASS SBL 42

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **100074_XXX0_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
System ceiling	-
Plasterboard	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED		# opraw
ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**	
	**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	2/3 ☐
	**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI** **Wymiar wycięcia (mm): 45**	2/3 ☐
	**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL **Typ ściemniania: nie ściemnialny** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	2/3 ☐
	**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL **Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable** **Wymiar wycięcia (mm): 45**	2/3 ☐
	**300 48 500 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 **Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V** **Wymiar wycięcia (mm): 30**	2/3 ☐

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL 2/3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL 2/3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL 2/3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL 2/3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 1/3->2/3 | 1/3->2/3 | 1/3->2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 1(1) | 1(1) | 1(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1/3->2/3(2/3) | 1/3->2/3(1/3) | 1/3->2/3(1/3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2/3 | - | 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2/3(2/3) | 2/3(1/3) | 2/3(1/3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2(2) | 2(1) | 1(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 1(2/3) | 2/3(1/3) | 1/3(1/3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2/3(2/3) |2/3(1/3) | 1/3(1/3)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 1 | 1 | 1

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2/3 | 2/3 | 2/3

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 1 | 1 | 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 1 | 1 | 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 1 | 1 | 1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL — 1 | 1 | 2/3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 — 2/3->2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 — 1/3 | 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 — 2/3->1 | 2/3->2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 — 2/3 | 2/3 | 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 — 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 — 1/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 2/3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Urządzenia do regulacji światła



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B



19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42



19810 0030 SPREAD LENS 42



19810 0040 SOFTENING LENS 42



19810 0050 GLASS SBL 42



19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

Zakończ swój produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR

DELTALIGHT

SPLITBOX 3 SPY 52 92730

100074 9240 B

19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

 **19810 0180**	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
 **19810 0190**	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
 **19810 0240**	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: