



OCTAV 27 CLIP 92730

29011 9220 B-B

DISPONIBILE IN


NERO-NERO 29011 9220 B-B

FLEMISH BRONZE-BLACK 29011 9220 FBR-B


FLEMISH GOLD-BLACK 29011 9220 FG-B

ORO COLORATO-NERO 29011 9220 GC-B

BIANCO-BIANCO 29011 9220 W-W



0-85°/355°



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incassato
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 43
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR FL-30° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC SPY 27 L TUBE B included

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	753lm // 5,8W // 129lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	276lm // 6,7W // 41lm/W

Requisiti

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [29011_XXX0_HAND.pdf](#)

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Concrete	-
 Hollow-core slab	-
 Stretched ceiling	-

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL











2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45










OCTAV 27 CLIP 92730

29011 9220 B-B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 ☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) ☐
Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 55		
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 90		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 50		

OCTAV 27 CLIP 92730

29011 9220 B-B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo di regolazione: 1-10 V Dimensione del foro (mm): 54	3	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 54	3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 84	4(4)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili Dimensione del foro (mm): 54	3	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 50	2->2 0	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 48	2	☐
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Tipo di regolazione: con taglio di fase Dimensione del foro (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 60	2(2)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

OCTAV 27 CLIP 92730

29011 9220 B-B

Notes: