





M26L - TWEETER BL 927 DIM5

23243 9205 B

BESCHIKBAAR IN
ZWART 23243 9205 B
WIT 23243 9205 W



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 45° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische info

INGANGSSPANNING	48V-DC
KLASSE	III
DIM TYPE	DALI
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, EAC, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1041lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1020lm // 9,9W // 103lm/W

Opmerkingen

Take a look at our [MAGNETIC PROFILES movie](#)

Benodigdheden

BOWL GLASS CLEAR
BOWL GLASS AMBER
BOWL GLASS OPAL WHITE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [23243_XXXX_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

7

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

8


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

12


Dimtype: niet dimbaar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

19

Dimtype: niet dimbaar




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

8

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

16

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

Power box

armaturen




armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom

DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 927 DIM5

23243 9205 B



23377 0010 B SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W B


8

☐

Dimtype: niet dimbaar

23377 0010 W SLM26L - POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

☐

23377 0020 B SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B

8

☐


Dimtype: niet dimbaar

23377 0020 W SLM26L - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W

8

☐


Te gebruiken met ...



286 67 01 BOWL GLASS CLEAR

☐

286 67 02 BOWL GLASS AMBER

☐


286 67 03 BOWL GLASS OPAL WHITE

☐


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)

Beschikbare kleuren



23358 0000 SLM26L - PROFILE




23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m




DELTALIGHT

M26L - TWEETER BL 927 DIM5

23243 9205 B



23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Beschikbare kleuren




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: