



## SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 GC-B

BESCHIKBAAR IN

**ZWART-ZWART** 27211 9320 B-B



**FLEMISH BRONZE-ZWART** 27211 9320 FBR-B

**FLEMISH GOLD-ZWART** 27211 9320 FG-B

**VOLLEDIG WIT** 27211 9320 FW

**GOUD KLEUR-ZWART** 27211 9320 GC-B

**WIT-WIT** 27211 9320 W-W



[Bekijk op website](#)



### Algemene info

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                                           |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                                              |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - 43                                                                        |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 40                                                                               |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                                             |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.1                                                                              |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 90° zwenkbaar, 355° roteerbaar                                            |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC<br>SPY 20 TUBE B included |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC, LCA                                |

### Info lichtbron

|                                 |                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                    |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 1-3,1W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 131-334lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 92 / Rg: 99                                        |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM3                                                  |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG2                                                    |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 150000                                        |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 30°                                                    |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 334lm // 3,1W // 109lm/W                               |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 252lm // 3,6W // 71lm/W                                |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27211\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                        | Mounting Kit |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  System ceiling     | -            |
|  Plasterboard       | -            |
|  Wood               | -            |
|  Concrete           | -            |
|  Hollow-core slab   | -            |
|  Stretched ceiling | -            |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3->14

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->14

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

3->14

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

3->14











Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

# DELTALIGHT

## SPY 20 CLIP 93030


27211 9320 GC-B

|                                                                                    |                                                                                 |                                   |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    | <b><u>300 48 500 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                           |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |                                   |                          |
|    | <b><u>300 48 500 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                            |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |                                   |                          |
|    | <b><u>300 48 500 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                    |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |                                   |                          |
|    | <b><u>300 48 500 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                 |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 48 700 ED1</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1 | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                           |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 48 700 ED5</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                            |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 48 700 MDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL  | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                                    |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 48 700 WDL</u></b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL  | 3->14                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                                 |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 90 61</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 16   16   16                      | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56                                                 |                                   |                          |
|  | <b><u>300 90 63</u></b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 26(25)   25(25)   24(19)   19(12) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                   |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 82                                                 |                                   |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 GC-B



**300 90 64**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

4->18(15) | 17(10) | 16(7)



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72




**300 90 67**

LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

3->15 | 3->15 | 3->15



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 68**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2->17(15) | 2->17(10) | 2->15(7) | -



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 72



**300 90 69**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

8->40(39) | 40(28) | 29(19) | -



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 84



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

6->17(15) | 2->14(10) | 2->10(7) | -



Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

4->17(15) | 2->14(10) | 2->9(7) | -



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

17->29 | 12->29 | 10->30 | 10->23



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90



**300 90 136**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

15(12)



Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 90



**300 90 148**


LED POWER SUPPLY 1050mA-DC / 22W

7(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 48



**21012 0010**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER

6->15 | 4->15 | 4->15 | 4->13




Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 50

# DELTALIGHT

## SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 GC-B



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

4->19 | 4->19 | 4->18 | 4->12



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

25(25) | 25(25) | 25(20) | 20(13)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

4->19 | 4->19 | 4->17 | 4->12



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0258**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8

7->10



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

10->15 | - | - | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

6->10 | 6->9 | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0288**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

12->18 | 12->17 | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**21012 0298**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

3->15 | 3->14 | 3->9 | -



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 48**



**21012 0308**

LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

5->7




**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**

## SPY 20 CLIP 93030

27211 9320 GC-B




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

5->7

☐

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0328** LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

5->7

☐

**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 40**




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2->17(15)

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2->14(7)

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2->17(10)

☐

**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 60**




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3->15

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3->15

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**



**21032 0315** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5

3->14

☐

**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 30**

Notes: