
DELTALIGHT




SPY 39 ON 93020

PRODUCTREFERENTIE 24127 9320 FBR

BESCHIKBAAR IN
ZWART 24127 9320 B
ALU GEBORSTELD 24127 9320 BRA
GEBORSTELD ANTRACIET 24127 9320 BRAT
GEBORSTELD KOPER 24127 9320 BRCU
GEBORSTELD GOUD 24127 9320 BRG
GEBORSTELD OUD BRONS 24127 9320 BROB
FLEMISH BRONZE 24127 9320 FBR
FLEMISH GOLD 24127 9320 FG
VOLLEDIG WIT 24127 9320 FW
GOUD KLEUR 24127 9320 GC
PIANO ZWART 24127 9320 PB
WIT 24127 9320 W





Bekijk op website

Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Opbouw
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATEN	CB, ENEC, LCA

Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787-1089lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	888lm // 9,9W // 90lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Opties

COVERSET R 90-100

DELTALIGHT

SPY 39 ON 93020

24127 9320 FBR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : **24127_XXX0_HAND.pdf**


VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

LED voedingen

armaturen

ⓘ # armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstuurstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.


Min. stroom | Max. stroom



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30

DELTALIGHT

SPY 39 ON 93020


24127 9320 FBR



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 45



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 — 2 | 2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 — 4(4) | 4(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 2(2) | 2(1)


Dimtype: 1-10V of met drukknop

Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 — 2 | -


Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 — 2(2) | 2(1)

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 — 2->6(6) | 6(4)

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 — 3(2) | 2(1)

Dimtype: 1-10V of met drukknop


Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 — 2(2) | 2(1)

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV — 3->4 | 2->4


Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 90

DELTALIGHT

SPY 39 ON 93020


24127 9320 FBR



21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

Dimtype: 1-10V


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Dimtype: DALI


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 3(3)

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Dimtype: WDL = draadloos


Uitsparingsmaat (mm): 54



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2 | 0

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40

SPY 39 ON 93020


24127 9320 FBR



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)


Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Dimtype: niet dimbaar


Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


Coversets



204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

204 00 90 B COVERSET R 90 B

204 00 90 W COVERSET R 90 W



204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

204 00 100 B COVERSET R 100 B


204 00 100 W COVERSET R 100 W

DELTALIGHT

SPY 39 ON 93020


24127 9320 FBR

Licht veranderende onderdelen



24144 0030 B VISOR 39 B ☐

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B ☐

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR ☐

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG ☐

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC ☐

24144 0010 W SPY 39 TUBE W ☐



24144 0070 SPY 39 TUBE SBL ☐

Notes: