
DELTALIGHT




MINI DEEP RINGO II OK 93025

ODNIESIENIE 19425 9320 B

DOSTĘPNE W
CZARNY 19425 9320 B
ALU SZCZOTKOWANY 19425 9320 BRA
SZCZOTKOWANY ANTRACYT 19425 9320 BRAT
SZCZOTKOWANY BRĄZ BRĄZOWY 19425 9320 BRBB
SZCZOTKOWANA MIEDZI 19425 9320 BRCU
SZCZOTKOWANE ZLOTO 19425 9320 BRG
STARY BRAZ SZCZOTKOWANY 19425 9320 BROB
KREMOWY 19425 9320 CR
FLEMISH BRONZE 19425 9320 FBR
FLEMISH GOLD 19425 9320 FG
BIALY 19425 9320 W





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - 71
GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
GRUBOŚĆ POWIERZCHNI MONTAŻOWEJ (MM)	min.5
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.2
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 30° obrotowe, 360° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-25° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informacje elektryczne	
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC, EPD, LCA

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 734-1018lm
TM-30 VALUES	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	25°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	707lm // 9,9W // 71lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B


Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **19425_XXX0_HAND.pdf**

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit
 **System ceiling**	-
 **Plasterboard**	-
 **Stucanet**	-
 **Wood**	-
 **Concrete**	-
 **Concrete + plaster**	-
 **Lintel + plaster**	-
 **Hollow-core slab**	-
 **Hollow-core slab + plaster**	-
 **Stretched ceiling**	-

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł awaryjny



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Wymiar wycięcia (mm): 27


21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93025

19425 9320 B


Zasilacz LED	# opraw
# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.	**Prąd min. | Prąd max.**



300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL — 2

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL — 2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 45



300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL — 2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 30




300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL — 2

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 45

MINI DEEP RINGO II OK 93025


19425 9320 B



300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 2 | 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 4(4) | 4(4)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 82



300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 3(2) | 2(1)


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 2 | -


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 72



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 2->6(6) | 6(4)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 84



300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 2(2) | 2(1)

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 55



300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV 3->4 | 2->4

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 2 | 2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 50

MINI DEEP RINGO II OK 93025


19425 9320 B



21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 3 | 3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL 4(4) | 4(3)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL 3 | 3

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable


Wymiar wycięcia (mm): 54



21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 2->2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 50



21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 2->3

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 55



21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 2 | 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 48



21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 1


Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy

Wymiar wycięcia (mm): 40

DELTALIGHT

MINI DEEP RINGO II OK 93025


19425 9320 B



21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 — 1

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy


Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 — 2(2)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 — 2(1)

Typ ściemniania: nie ściemnialny


Wymiar wycięcia (mm): 60



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 — 2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 30

Notes: