



## KIX II HP PIN 92755



13535 9230 N

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА

**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 13535 9230 A

**АНТРАЦИТ** 13535 9230 N

**СОСНОВЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ** 13535 9230 PGR



 [Веб-страница продукта](#)



### Общая информация

<b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>	наружное
<b>МОНТАЖ</b>	ПОЛ НАКЛАДНОЙ
<b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>	IP65
<b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>	IK03
<b>ВЕС (КГ)</b>	1
<b>РЕГУЛИРУЕМОСТЬ</b>	180° swiveling, 360° rotatable
<b>ИНФОРМАЦИЯ</b>	REFLECTOR WFL-55° INCL.1 x CABLE H05 RN-F 2 x 1mm <sup>2</sup> 2m EXCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

### Электрические характеристики

<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b>	III
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>	Согласно внешнего блока питания
<b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>	D
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	CB, ENEC

### Характеристики источника света

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>	LED array 16,3W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2209lm
<b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>ГРУППА РИСКА</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	55°
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>	2209lm // 16,3W // 136lm/W
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b>	1812lm // 18,7W // 97lm/W

### Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM

### Опции








СВОХ  
IP68 CONNECTION KIT  
IP68 CONNECTOR 3P

### Аксессуары

КАР KIX  
HONEYCOMB KIX

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13535\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)


### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
		Мин. ток   Макс. ток
<p><b>i</b> # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</p>		
	<p><b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1</p> <p>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 30</p>	1 <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5</p> <p>Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 45</p>	1 <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL</p> <p>Тип диммирования: не диммированный</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 30</p>	1 <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL</p> <p>Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 45</p>	1 <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</p> <p>Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы или Touch DIM</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 56</p>	1 <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</p> <p>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 82</p>	2(2) <input type="checkbox"/>
	<p><b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</p> <p>Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM</p> <p>Размер монтажного отверстия (mm): 72</p>	1(0) <input type="checkbox"/>

# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 92755

13535 9230 N




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 72




**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(2)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V или Touch DIM

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(0)

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 55




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI

Размер монтажного отверстия (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(2)

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 84



**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 54

# DELTALIGHT

## KIX II HP PIN 92755

13535 9230 N




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1

Тип диммирования: диммированный по отсечке фазы

Размер монтажного отверстия (мм): 48




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (мм): 60




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1

Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI


Размер монтажного отверстия (мм): 30

### Водонепроницаемые соединительные детали



**216 12 00** CBOX

Размер монтажного отверстия (мм): 142 x 142




**216 12 01** IP68 CONNECTION KIT




**216 12 02** IP68 CONNECTOR 3P

### Светопреломляющие устройства



**232 10 00 N** KAP KIX N



**232 10 03 N** HONEYCOMB KIX N

# DELTALIGHT

## **KIX II HP PIN 92755**

13535 9230 N

Notes: