



SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 BRA

DISPONIBLE EN

NOIR 24181 9020 B

ALU BROSSÉ 24181 9020 BRA

ANTHRACITE BROSSÉ 24181 9020 BRAT

CUIVRE BROSSÉ 24181 9020 BRCU

OR BROSSÉ 24181 9020 BRG

BRONZE VIEUX BROSSÉ 24181 9020 BROB

FLEMISH BRONZE 24181 9020 FBR


FLEMISH GOLD 24181 9020 FG

ENTIÈREMENT BLANC 24181 9020 FW


COULEUR OR 24181 9020 GC

NOIR PIANO 24181 9020 PB

BLANC 24181 9020 W



0-85°/355°



Voir sur le site Web



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - Ø KIT
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	130
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.4
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Informations électriques

CLASSE	III
TYPE DIM	selon le type d'alimentation externe
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	623lm // 6W // 105lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	508lm // 6,9W // 74lm/W

Références obligatoires

SPY 39 TUBE


MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : **24181_XXX0_HAND.pdf**

Ceiling Type	Mounting Kit	
System ceiling	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Plasterboard	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Stucanet	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Concrete + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Lintel + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required
Hollow-core slab + plaster	24144 0050 - MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	Required

les batteries de secours



21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimension de découpe (mm): 27

21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W











de luminaires

Courant min. | Courant max.

i # de luminaires indique combien d'appareils peuvent être raccordés (min -> max) à l'alimentation. Les valeurs avant et après le "I" correspondent respectivement au courant de pilotage minimal et maximal. Les valeurs entre parenthèses s'appliquent au 110V.











SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 BRA

	300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Type de gradation: non dimmable		
	Dimension de découpe (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil		
	Dimension de découpe (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Type de gradation: fin de phase ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2)	☐
	Type de gradation: DALI		
	Dimension de découpe (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6)	☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou DALI ou bouton poussoir		
	Dimension de découpe (mm): 84		

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020

24181 9020 BRA


	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V ou bouton poussoir	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 55	
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 ☐
	Type de gradation: 1 à 10 V	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 84	
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 ☐
	Type de gradation: WDL = dimmable sans fil	
	Dimension de découpe (mm): 54	
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 ☐
	Type de gradation: fin de phase	
	Dimension de découpe (mm): 50	
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 ☐
	Type de gradation: fin de phase	
	Dimension de découpe (mm): 48	
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1 ☐
	Type de gradation: fin de phase	
	Dimension de découpe (mm): 40	
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
	Type de gradation: DALI	
	Dimension de découpe (mm): 30	

DELTALIGHT

SPY 39 TRIMLESS IN SOFT 93020


24181 9020 BRA

kit de montage

	24144 0050 MOUNTING KIT SPY 39 TRIMLESS IN	☐
--	---	--------------------------

Dimension de découpe (mm): 82

Terminez votre produit

	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

Notes: