



ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710



28534 9210 B

BESCHIKBAAR IN

ZWART 28534 9210 B

VOLLEDIG WIT 28534 9210 FW

GOUD KLEUR 28534 9210 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	165
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.745
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	LENS SP-10° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-900mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	G
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 3,9-10,7W / CRI>90 (R9: 56) / 2700K / 385-814lm
TM-30-15 WAARDEN	rf: 91 / Rg: 99
SDCM	SDCM2
RISK-GROEP	RG2 (threshold 0,6m)
LM80	L90B10 > 41000
BEAMANGLE	10°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	814lm // 10,7W // 76lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	709lm // 12,3W // 58lm/W

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE L

LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 900mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO L HONEYCOMB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28534_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710

28534 9210 B

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Plasterboard	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stucanet	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Wood	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Concrete + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Lintel + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0060 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L	Required
 Stretched ceiling	 28400 0120 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC	Required
	 28400 0180 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

3

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45

DELTALIGHT




ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710

28534 9210 B

	300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	3	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		
	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	3	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	3	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 45		











ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710

28534 9210 B

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 56	3 3 3	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 82	6(6) 6(6) 6(4) 5(3)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 72	2->4(3) 4(2) 3(1) 1(1)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop	3 3	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 72	4(3) 4(2) 3(1) -	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop Uitsparingsmaat (mm): 84	2->9(10) 9(6) 7(4) -	☐
	300 90 110 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 42	2->2	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimtype: 1-10V of met drukknop Uitsparingsmaat (mm): 55	2->4(3) 3(2) 2(1) 1(1)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 55	4(3) 3(2) 2(1) -	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 90	5->7 4->7 4->6 3->6 3->6	☐

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710


28534 9210 B

	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimtype: niet dimbaar Uitsparingsmaat (mm): 50	2->3 3 3 - ☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimtype: 1-10V Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimtype: DALI Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 - ☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 84	6(6) 5(5) 5(4) 5(3) ☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimtype: WDL = draadloos Uitsparingsmaat (mm): 54	4 4 4 3 ☐
	21012 0258 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 10W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	2->2 ☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 50	3->3 ☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	2->2 2->2 ☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 55	3->4 3->4 ☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) Uitsparingsmaat (mm): 48	3 3 2 1 ☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710

28534 9210 B




21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

4(3)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

3(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

4(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30




21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5


3



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

Montage kit




28400 0060 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L



Uitsparingsmaat (mm): 142 x 142

Montage kit spanplafond



28400 0120 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L CSC



DELTALIGHT

ENTERO SQ-L TRIMLESS 92710


28534 9210 B



28400 0180 MOUNTING KIT ENTERO SQ-L WSC



Licht veranderende onderdelen



28500 0170 B ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B



Notes: