

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC

DISPONIBILE IN

**NERO** 24180 9030 B

**ALU SPAZZOLATO** 24180 9030 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24180 9030 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24180 9030 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24180 9030 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24180 9030 BROB


**FLEMISH BRONZE** 24180 9030 FBR

**FLEMISH GOLD** 24180 9030 FG

**ORO COLORATO** 24180 9030 GC

**NERO PIANOFORTE** 24180 9030 PB

**BIANCO** 24180 9030 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

<b>AMBIENTE</b>	indoor
<b>IP</b>	Soffitto Incasso
<b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>	rotondo - Ø KIT
<b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>	80
<b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>	IP20
<b>PESO (KG)</b>	0.3
<b>ORIENTABILITÀ</b>	0° to 45° girevole, 355° rotazione
<b>INFORMAZIONI</b>	REFLECTOR WFL-40° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

### Informazioni elettriche

<b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>	III
<b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>	a seconda del tipo di alimentazione esterna
<b>CLASSE ENERGETICA</b>	F
<b>CERTIFICATI</b>	CB, ENEC

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>SORGENTE LUMINOSA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 623lm
<b>TM-30</b>	rf: 90 / Rg: 99
<b>SDMC</b>	SDCM2
<b>GRUPPO DI RISCHIO</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>	623lm // 6W // 105lm/W
<b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b>	505lm // 6,9W // 73lm/W

### Requisiti

SPY 39 TUBE  
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.  
MOUNTING KIT AIR 103  
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM (Remote)













# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24180\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Plasterboard</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stucanet</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required
 <b>Ventilation in plasterboard</b>	 29810 0100 - MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1	Required
	 29810 0030 - MOUNTING KIT SIDE AIR 103	Required
	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
 <b>Ventilation in concrete + plaster</b>	 29810 0070 - MOUNTING KIT NO AIR 103	Required
	 29810 0230 - MOUNTING KIT TOP AIR 103	Required
	 29810 0200 - MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1	Required

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Kit di emergenza



**21032 0270 B** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B

Dimensione del foro (mm): 27



## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC

**21032 0270 W** EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W



### Alimentatore per led

### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il '|' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45



**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




**300 90 61** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

2

Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 56




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

4(4)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 82




**300 90 64** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9


2

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC




**300 90 68** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

2(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 72



**300 90 69** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6)

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 84




**300 90 124** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

2(2)

Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na

Dimensione del foro (mm): 55




**300 90 125** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2)

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4)

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 54




**21012 0268** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 50



**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48

# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC



**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40



**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30


### Kit di montaggio



**15212 0080** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC




**15212 0160** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC



**15212 2030** MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.

Dimensione del foro (mm): 105


### Kit di montaggio - side air + light



**29810 0030** MOUNTING KIT SIDE AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air + light



**29810 0230** MOUNTING KIT TOP AIR 103

Dimensione del foro (mm): 135


# DELTALIGHT

## SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040

24180 9030 GC

### Kit di montaggio - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 168

### Kit di montaggio - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Dimensione del foro (mm): 135

### Kit di montaggio - no air

---



**29810 0070** MOUNTING KIT NO AIR 103

Dimensione del foro (mm): 168

### Finisci il tuo prodotto

---



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W



**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

# DELTALIGHT

## **SPY 39 TRIMLESS SOFT 93040**

24180 9030 GC

Notes: