





ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

PRODUCTREFERENTIE 28525 9230 GC

BESCHIKBAAR IN
ZWART 28525 9230 B
VOLLEDIG WIT 28525 9230 FW
GOUD KLEUR 28525 9230 GC



[Bekijk op website](#)



Algemene info	
LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rechthoekig - Ø KIT
INBOUWDIEPTE (MM)	110
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0.24
RICHTBAARHEID	0° tot 30° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-45° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Elektrische info	
KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC, EPD
Info lichtbron	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30-15 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	1086lm // 14,3W // 76lm/W

Opmerkingen

Max.500mA when using accessories

Benodigdheden

MOUNTING KIT ENTERO SQUARE S
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM (Remote)

Accessoires

ENTERO S HONEYCOMB
 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS
 ENTERO S SPREAD LENS
 ENTERO S SOFTENING LENS
 ENTERO S GLASS SBL

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 GC


Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [28525_XXX0_HAND.pdf](#)

PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Plasterboard	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stucanet	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Wood	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Concrete + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Lintel + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Hollow-core slab + plaster	 28400 0040 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	Required
 Stretched ceiling	 28400 0160 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	Required
	 28400 0100 - MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	Required

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Noodunits

	21032 0270 B EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER B	☐
	Uitsparingsmaat (mm): 27	
	21032 0270 W EMERGENCY UNIT 7W / 1h + LED INDICATOR HOLDER W	☐

DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 GC


LED voedingen

armaturen



armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45











ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 GC

	<div><div>300 48 700 ED1</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1</div></div>	2	☐
<div>Dimtype: 1-10V</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 30</div>			
	<div><div>300 48 700 ED5</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5</div></div>	2	☐
<div>Dimtype: DALI</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 45</div>			
	<div><div>300 48 700 MDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL</div></div>	2	☐
<div>Dimtype: niet dimbaar</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 30</div>			
	<div><div>300 48 700 WDL</div><div>LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL</div></div>	2	☐
<div>Dimtype: WDL = draadloos</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 45</div>			
	<div><div>300 90 61</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6</div></div>	2 2 2	☐
<div>Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 56</div>			
	<div><div>300 90 63</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9</div></div>	4(4) 4(4) 4(3)	☐
<div>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 82</div>			
	<div><div>300 90 64</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7</div></div>	2(2) 2(1) 2(1)	☐
<div>Dimtype: 1-10V of met drukknop</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 72</div>			
	<div><div>300 90 67</div><div>LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9</div></div>	2 - 2	☐
<div>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</div>			
	<div><div>300 90 68</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5</div></div>	2(2) 2(1) 2(1)	☐
<div>Dimtype: DALI</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 72</div>			
	<div><div>300 90 69</div><div>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9</div></div>	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
<div>Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop</div> <div>Uitsparingsmaat (mm): 84</div>			


ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 GC

	<u>300 90 124</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	Dimtype: 1-10V of met drukknop		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>300 90 125</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		
	<u>300 90 135</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV	3->4 2->4 2->4	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 90		
	<u>21012 0010</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2 2 2	☐
	Dimtype: niet dimbaar		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0021</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3 2	☐
	Dimtype: 1-10V		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0035</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3 3	☐
	Dimtype: DALI		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 004W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 84		
	<u>21012 005W</u> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3 2	☐
	Dimtype: WDL = draadloos		
	Uitsparingsmaat (mm): 54		
	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0 0	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 50		
	<u>21012 0278</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1 1	☐
	Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)		
	Uitsparingsmaat (mm): 55		

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745

28525 9230 GC



21012 0288


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 | 2->2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55



21012 0298


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 | 1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48



21012 0308


LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0318


LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0328


LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40



21012 0480


LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0490


LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21012 0500


LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60



21032 0295


LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



21032 0305

LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2




Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30


DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745


28525 9230 GC

	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2 ☐
Dimtype: DALI		
Uitsparingsmaat (mm): 30		


Montage kit

	28400 0040 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S	☐
Uitsparingsmaat (mm): 106 x 106		

Montage kit spanplafond

	28400 0100 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S CSC	☐
	28400 0160 MOUNTING KIT ENTERO SQ-S WSC	☐


Licht veranderende onderdelen

	28500 0010 ENTERO S LINEAR SPREAD LENS	☐
	28500 0020 ENTERO S SPREAD LENS	☐
	28500 0030 ENTERO S SOFTENING LENS	☐


DELTALIGHT

ENTERO SQ-S TRIMLESS 92745


28525 9230 GC



28500 0040 ENTERO S GLASS SBL

☐

28500 0050 B ENTERO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

28500 0060 B ENTERO S HONEYCOMB DOUBLE USE B

☐

Vervangbare reflector / lens



19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°

☐

19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°

☐

Notes: