



## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB

BESCHIKBAAR IN

**ZWART** 24149 9220 B

**ALU GEBORSTELD** 24149 9220 BRA

**GEBORSTELD ANTRACIET** 24149 9220 BRAT

**GEBORSTELD KOPER** 24149 9220 BRCU

**GEBORSTELD GOUD** 24149 9220 BRCU

**GEBORSTELD OUD BRONS** 24149 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24149 9220 FBR



**FLEMISH GOLD** 24149 9220 FG

**VOLLEDIG WIT** 24149 9220 FW

**GOUD KLEUR** 24149 9220 GC

**PIANO ZWART** 24149 9220 PB

**WIT** 24149 9220 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                 |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                    |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                           |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 80                                                     |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                   |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                    |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                  |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR FL-20°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 20°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24149\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE



#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.











Min. stroom | Max. stroom

|                                                                                    |                                                                          |   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------|
|  | <b>300 48 350 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                    |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                             |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |   |                      |
|  | <b>300 48 350 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL  | 2 | <input type="text"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                          |   |                      |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |   |                      |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720


24149 9220 PB

|                                                                                    |                                                                          |                |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
|    | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V                                                    |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> niet dimbaar                                             |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 30                                          |                |                          |
|    | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2              | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> WDL = draadloos                                          |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 45                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop            |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 56                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 82                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of met drukknop                                    |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   -          | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                |                |                          |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1)    | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> DALI                                                     |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 72                                          |                |                          |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                    | <b>Dimtype:</b> 1-10V of DALI of drukknop                                |                |                          |
|                                                                                    | <b>Uitsparingsmaat (mm):</b> 84                                          |                |                          |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB



**300 90 124**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

## Montage kit



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.




Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB


### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: