



## SPY 39 PLUG 92720

### RIFERIMENTO PRODOTTO

24149 9220 PB

DISPONIBILE IN

**NERO** 24149 9220 B

**ALU SPAZZOLATO** 24149 9220 BRA

**ANTRACITE SPAZZOLATO** 24149 9220 BRAT

**RAME SPAZZOLATO** 24149 9220 BRCU

**ORO SPAZZOLATO** 24149 9220 BRG

**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 24149 9220 BROB

**FLEMISH BRONZE** 24149 9220 FBR


**FLEMISH GOLD** 24149 9220 FG

**COMPLETAMENTE BIANCO** 24149 9220 FW

**ORO COLORATO** 24149 9220 GC

**NERO PIANOFORTE** 24149 9220 PB

**BIANCO** 24149 9220 W



[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | indoor                                                    |
| <b>IP</b>                                                 | Soffitto Semi incasso                                     |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - Ø KIT                                           |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 80                                                        |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP20                                                      |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 0.4                                                       |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | 0° to 85° girevole, 355° rotazione                        |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | REFLECTOR FL-20°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC     |
| Informazioni elettriche                                   |                                                           |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | III                                                       |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | a seconda del tipo di alimentazione esterna               |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | E                                                         |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC                                                  |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                           |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                       |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM1                                                     |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                                               | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 20°                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 849lm // 9,9W // 86lm/W                                   |

### Requisiti

SPY 39 TUBE or VISOR 39

MOUNTING KIT PLUG O.F.A.

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24149\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

| Ceiling Type                                                                                                       | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  <b>Plasterboard</b>               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Concrete + plaster</b>         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Lintel + plaster</b>           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  <b>Hollow-core slab + plaster</b> |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE


#### Alimentatore per led

#### # apparecchi



# apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45











## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB

|  |                                                                          |                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Tipo di regolazione: <b>1-10 V</b>                                       |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                         |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Tipo di regolazione: <b>non dimmerabile</b>                              |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>30</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Tipo di regolazione: <b>WDL = dimmerabile senza fili</b>                 |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>45</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>          |
|  | Tipo di regolazione: <b>con taglio di fase o con pulsante na</b>         |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>56</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/>    |
|  | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>82</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|  | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o con pulsante na</b>                     |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>72</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>          |
|  | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|  | Tipo di regolazione: <b>DALI</b>                                         |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>72</b>                                      |                                         |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) <input type="checkbox"/> |
|  | Tipo di regolazione: <b>1-10 V o DALI o con pulsante na</b>              |                                         |
|  | Dimensione del foro (mm): <b>84</b>                                      |                                         |

SPY 39 PLUG 92720


24149 9220 PB

|                                                                                     |                                                                                                                                                    |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|     | <b>300 90 124</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7<br>Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na<br>Dimensione del foro (mm): 55            | 3(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|     | <b>300 90 125</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 55                           | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/> |
|     | <b>300 90 135</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 90                       | 3->4   2->4 <input type="checkbox"/> |
|    | <b>21012 0010</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER<br>Tipo di regolazione: non dimmerabile<br>Dimensione del foro (mm): 50                          | 2   2 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0021</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1<br>Tipo di regolazione: 1-10 V<br>Dimensione del foro (mm): 54                              | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|  | <b>21012 0035</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5<br>Tipo di regolazione: DALI<br>Dimensione del foro (mm): 54                                | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|   | <b>21012 004W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 84         | 4(4)   3(3) <input type="checkbox"/> |
|  | <b>21012 005W</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL<br>Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili<br>Dimensione del foro (mm): 54 | 3   3 <input type="checkbox"/>       |
|   | <b>21012 0268</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 50    | 2->2   0 <input type="checkbox"/>    |
|   | <b>21012 0278</b><br>LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8<br>Tipo di regolazione: con taglio di fase<br>Dimensione del foro (mm): 55    | 1 <input type="checkbox"/>           |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1 ☐

Tipo di regolazione: con taglio di fase

Dimensione del foro (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1) ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30




**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 30

## Kit di montaggio



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.




Dimensione del foro (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92720

24149 9220 PB


### Accessori ottici



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Finisci il tuo prodotto



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: