





## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 24149 9230 B  
**ALU GEBORSTELD** 24149 9230 BRA  
**GEBORSTELD ANTRACIET** 24149 9230 BRAT  
**GEBORSTELD KOPER** 24149 9230 BRCU  
**GEBORSTELD GOUD** 24149 9230 BRC  
**GEBORSTELD OUD BRONS** 24149 9230 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 24149 9230 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24149 9230 FG  
**VOLLEDIG WIT** 24149 9230 FW  
**GOUD KLEUR** 24149 9230 GC  
**PIANO ZWART** 24149 9230 PB  
**WIT** 24149 9230 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                                  |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Plafond Half inbouw                                     |
| <b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>  | rond - Ø KIT                                            |
| <b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>      | 80                                                      |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                                    |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.4                                                     |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar                   |
| <b>INFO</b>                   | REFLECTOR WFL-40°<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC |

### Elektrische info

|                       |                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| <b>KLASSE</b>         | III                                          |
| <b>DIM TYPE</b>       | afhankelijk van de te kiezen externe voeding |
| <b>ENERGIE KLASSE</b> | E                                            |
| <b>CERTIFICATEN</b>   | CB, ENEC                                     |

### Info lichtbron

|                                 |                                                           |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                                       |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 89 / Rg: 100                                          |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                                     |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                                       |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                            |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 40°                                                       |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1041lm // 8,6W // 121lm/W                                 |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 844lm // 9,9W // 85lm/W                                   |

### Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39  
MOUNTING KIT PLUG O.F.A.  
LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [24149\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### PLAFOND COMPATIBILITEIT

| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|  Plasterboard               |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Concrete + plaster         |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Lintel + plaster           |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |
|  Hollow-core slab + plaster |  24144 0060 - MOUNTING KIT PLUG O.F.A. | Required |

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de 'I' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom




**300 48 350 ED1** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2

Dimtype: 1-10V

Uitsparingsmaat (mm): 30




**300 48 350 ED5** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2

Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 45




**300 48 350 MDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 30



**300 48 350 WDL** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2

Dimtype: WDL = draadloos

Uitsparingsmaat (mm): 45

## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB

|  |                                                                          |                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | <b>300 48 500 ED1</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Dimtype: 1-10V                                                           |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                         |
|  | <b>300 48 500 ED5</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Dimtype: DALI                                                            |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                         |
|  | <b>300 48 500 MDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Dimtype: niet dimbaar                                                    |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 30                                                 |                                         |
|  | <b>300 48 500 WDL</b> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL  | 2 <input type="checkbox"/>              |
|  | Dimtype: WDL = draadloos                                                 |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 45                                                 |                                         |
|  | <b>300 90 61</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6                       | 2   2 <input type="checkbox"/>          |
|  | Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding) of met drukknop                   |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 56                                                 |                                         |
|  | <b>300 90 63</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9                       | 4(4)   4(4) <input type="checkbox"/>    |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 82                                                 |                                         |
|  | <b>300 90 64</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|  | Dimtype: 1-10V of met drukknop                                           |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                                         |
|  | <b>300 90 67</b> LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9    | 2   - <input type="checkbox"/>          |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                         |
|  | <b>300 90 68</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5                       | 2(2)   2(1) <input type="checkbox"/>    |
|  | Dimtype: DALI                                                            |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 72                                                 |                                         |
|  | <b>300 90 69</b> LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9                    | 2->6(6)   6(4) <input type="checkbox"/> |
|  | Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop                                       |                                         |
|  | Uitsparingsmaat (mm): 84                                                 |                                         |

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB



**300 90 124**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

3(2) | 2(1)



**Dimtype: 1-10V of met drukknop**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 125**

LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

2(2) | 2(1)



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**



**300 90 135**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

3->4 | 2->4



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 90**



**21012 0010**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER

2 | 2



**Dimtype: niet dimbaar**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0021**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

3 | 3



**Dimtype: 1-10V**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0035**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

3 | 3



**Dimtype: DALI**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 004W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

4(4) | 3(3)



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 84**



**21012 005W**


LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

3 | 3



**Dimtype: WDL = draadloos**

**Uitsparingsmaat (mm): 54**



**21012 0268**


LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 | 0



**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 50**



**21012 0278**

LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




**Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)**

**Uitsparingsmaat (mm): 55**

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB




**21012 0288** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->3



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 55




**21012 0298** LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

2 | 2



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 48




**21012 0308** LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0318** LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



Dimtype: net-dimbaar (fase afsnijding)

Uitsparingsmaat (mm): 40




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

2(2)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

2(1)



Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 60




**21032 0295** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30



**21032 0305** LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5


2



Dimtype: DALI

Uitsparingsmaat (mm): 30

### Montage kit



**24144 0060** MOUNTING KIT PLUG O.F.A.



Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)

# DELTALIGHT

## SPY 39 PLUG 92740

24149 9230 PB

### Licht veranderende onderdelen



**24144 0030 B** VISOR 39 B

☐

### Maak je product af



**24144 0010 B** SPY 39 TUBE B

☐

**24144 0010 FBR** SPY 39 TUBE FBR

☐

**24144 0010 FG** SPY 39 TUBE FG

☐

**24144 0010 GC** SPY 39 TUBE GC

☐

**24144 0010 W** SPY 39 TUBE W

☐

**24144 0070** SPY 39 TUBE SBL

☐

Notes: