





D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 32072 9400 B
BLANCO 32072 9400 W



 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Empotrado
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Información eléctrica	
CLASE	III
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	3350lm // 25W // 136lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	2127lm // 28,8W // 74lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opción	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [32072_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Batería de Emergencia

de luminarias

i # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo de regulación: con DALI

1

☐

Cable de alimentación



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 B



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐


Fuente de Alimentación LED

de luminarias



de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI




32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

☐

Tipo de regulación: con DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA /100W DIM5

3->3

☐

Tipo de regulación: con DALI

Notes: