





D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 W

DISPONIBILE IN
NERO 32072 9400 B
BIANCO 32072 9400 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Incasso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	EXCL.LED POWER SUPPLY 650mA-DC INCL.1 x CABLE 2 x 0,75mm ² - 0,5m + WIELAND PLUG GST08i2 male green
Informazioni elettriche	
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED flex 25W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 3350lm
SDMC	SDCM3
LM80	L70 > 30000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	3350lm // 25W // 136lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	2127lm // 28,8W // 74lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL	
Opzioni	
CONNECTING CABLE LOC PARALLEL	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [32072_XXX0_HAND.pdf](#)

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 W

COMPATIBILITÀ DEL SOFFITTO

Ceiling Type

Mounting Kit



Acoustic climate-control ceiling Hunter Douglas 30BD

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Kit di emergenza

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.



32010 0195 EMERGENCY UNIT 1h LOC PARALLEL DIM5

Tipo di regolazione: DALI

1

☐

Cavi di alimentazione



32010 1200 T CONNECTOR LOC PARALLEL

☐

32010 1310 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 1m

☐

32010 1320 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 2m

☐

32010 1330 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 3m

☐

32010 1340 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 4m

☐

D-LINER 30 SBL LOC2 1114 940 RD

32072 9400 W



32010 1350 CONNECTING CABLE LOC PARALLEL 5m

☐

Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




32010 0115 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 650mA / 35W DIM5

1

☐

Tipo di regolazione: DALI




32010 0165 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1300mA /100W DIM5

2->2

☐

Tipo di regolazione: DALI



32010 0445 LED POWER SUPPLY SET LOC PARALLEL 1950mA / 100W DIM5

3->3

☐

Tipo di regolazione: DALI

Notes: